




CUC 1930 Basic 3

ARGANTO 70 MW 70 - 510/8 α DPL

GCL84.. / VNM

ARGANTO 70 Flat MFW 70 - 530/9 DPL

GCK70.. / VNM

CUC 1931 Basic 3

ARGANTO 82 MW 82 - 510/8 α DPL

GCL83.. / VNM

ARGANTO 82 Flat MFW 82 - 530/9 DPL

GCK69.. / VNM

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 1832
CUC 1930/31
(Basic 3)

Materialnr./Part No.
72010 024 9000

Ergänzung Supplement

4

Materialnr./Part No.
72010 024 9400

Service Manual

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
72010 800 0000

Service Training

Basic 3

Materialnr./Part No.
© 72010 350 3700
© 72010 350 3750

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Materialnummer/Part Number 72010 024 9500

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany FD

E-BS 38 0900 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Basic 3).
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Materialnummer 72010 024 9000)
- 4. Ergänzung CUC 1832/1930/1931 (Materialnummer 72010 024 9400)
- Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 72010 800 0000)

The Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Basic 3) applies to the colour television receivers specified on the front page.
This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Part number 72010 024 9000)
- Supplement 4 CUC 1832/1930/1931 (Part number 72010 024 9400)
- Service Manual "Safety" (Part number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise	2
Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen	3
Technische Daten	4
Modulübersicht	6
Dolby-Surround-Platte 29504 204 1300	7
Buchsenplatte Click Fit 29305 160 6000	15
Prozessor-Modul 29504 203 1600	17
Netzschalterplatte 29305 165 9100	25
Keyboard 29501 083 8000	27
Rotations- und	
N/S-Trapezkorrekturplatte 29305 129 0200/1800	28
Ersatzteillisten	29

Hinweise

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Prozessor-Modul

Durch den Tausch des Prozessor-Moduls sind alle im NVM gespeicherten Daten (z.B. Abgleich, Sendereinstellungen) nicht mehr vorhanden.

Das Gerät muss mit den Mittelwerten / Notdatensatz (ROM-Daten) geladen werden:

Nahbedientaste "P-" gedrückt halten und das Gerät mit dem **Netzschalter** einschalten.

Durch diesen Vorgang werden die Grunddaten aus dem EPROM IC80070 in den NVM IC80095 kopiert.

Der Software-Abgleich muss komplett durchgeführt werden (siehe Service Manual Materialnummer 72010 024 9000 / Kapitel 2 Abgleich).

Table of Contents

	Page
Notes	2
List of Modules – Service Manual with Supplements	3
Technical Data	4
Module List	6
Dolby-Surround Board 29504 204 1300	7
Socket Board Click Fit 29305 160 6000	15
Processing Board 29504 203 1600	17
Mains Switch Board 29305 165 9100	25
Keyboard 29501 083 8000	27
Rotations and	
N/S Trapezium Correction Board 29305 129 0200/1800	28
Spare Parts Lists	29

Notes

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Processing Board

When changing the Processing Board, all data stored in the NVM (e.g. adjustment, channels) are cancelled.

The television set has to be loaded with the default values/emergency data set (ROM data):

Depress and hold the "P-" button down while switching the television set on with the **mains switch**.

In doing so the default values are loaded from EPROM IC80070 into NVM IC80095.

The software has to be adjusted completely (see Service Manual, part number 72010 024 9000 / chapter 2, Adjustment).

Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual CUC 1832 / 1930 / 1931	4. Ergänzung Supplement 4 CUC 1832 / 1930 / 1931	5. Ergänzung Supplement 5 CUC 1930 / 1931
		72010 024 9000	72010 024 9400	72010 024 9500
Chassisplatte Chassis Board	29704 007	Seite / Page 3-1	Seite / Page 7	
Signal Baustein Signal Module	29504 212 0200	Seite / Page 3-49		
	29504 262 0100	Seite / Page 3-53	Seite / Page 43	
	29504 262 0300		Seite / Page 43	
Prozessor-Modul mit VGA Processing Board with VGA	29504 203 0600		Seite / Page 27	
	29504 203 1600			Seite / Page 17
EPG-Platte EPG Board	29305 129 0300	Seite / Page 3-78	Seite / Page 42	
Feature Box	29504 209 0300		Seite / Page 35	
	29504 209 0500		Seite / Page 35	
	29504 209 1300		Seite / Page 35	
	29504 209 1500		Seite / Page 35	
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 2400	Seite / Page 3-84	Seite / Page 48	
	29305 122 2600	Seite / Page 3-84	Seite / Page 48	
	29305 122 2900		Seite / Page 48	
Fokussierungsplatte Focusing Board	29305 025 3700	Seite / Page 3-83	Seite / Page 51	
Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte Rotation and N/S Trapezium Correction Board	29305 129 0200	Seite / Page 3-88	Seite / Page 52	Seite / Page 28
	29305 129 1800			Seite / Page 28
Netzteil Standby Mains Chassis Standby	29304 050 8200	Seite / Page 3-13		
Adapterplatte Adapter Board	29305 129 1200		Seite / Page 58	
Netzschalterplatte Mains Switch Board	29305 165 9100			Seite / Page 25
Keyboard	29501 083 8000	Seite / Page 3-67		Seite / Page 27
Dolby-Surround-Platte Dolby-Surround Board	29504 204 1300			Seite / Page 7
EURO-AV-Buchsenplatte EURO-AV Socket Board	29305 160 3700	Seite / Page 3-77		
Buchsenplatte Click Fit Click Fit Socket Board	29305 160 6000	Seite / Page 3-87		Seite / Page 15
PIP Baustein PIP Module	29504 206 0100	Seite / Page 3-94		
SAT-Baustein SAT Module	29504 222 0100	Seite / Page 3-89		


Technische Daten / Technical Data


	ARGANTO 70 MW 70 – 510/8 a DPL (VNM) CUC 1930	ARGANTO 82 MW 82 – 510/8 a DPL (VNM) CUC 1931
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	16:9, 70cm (28") MEGATRON, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°	16:9, 82cm (32") MEGATRON, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°
Formatumschaltung Format switching	4:3, Cinema Zoom (432 Zeilen/lines) Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9, automatische Umschaltung auf PALplus / automatic change to PALplus	4:3, Cinema Zoom (432 Zeilen/lines) Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9, automatische Umschaltung auf PALplus / automatic change to PALplus
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic		
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 5 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 5 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 5 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 5 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K'	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K'
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (BG, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (BG, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages
Musikleistung mit DPL Music power with DPL	Stereo 5-Kanal 120W / Stereo 5-channel 120W: 40W (4Ω) Subwoofer + 2x20W (4Ω) L/R + 20W (4Ω) center + 20W (2 x 8Ω) rear	Stereo 5-Kanal 120W / Stereo 5-channel 120W: 40W (4Ω) Subwoofer + 2x20W (4Ω) L/R + 20W (4Ω) center + 20W (2 x 8Ω) rear
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 3-Kanal 80W / Stereo 3-channel 80W 40W + 2x20W	Stereo 3-Kanal 80W / Stereo 3-channel 80W 40W + 2x20W
PIP / Signalbaustein mit Splitter PIP / Signal module with splitter	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5
PIP/SAT	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6
SAT	nachrüstbar mit SAT-Baustein SER 300 retrofitable with SAT Module SER 300	nachrüstbar mit SAT-Baustein SER 300 retrofitable with SAT Module SER 300
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 4 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 4 Position)
S-Video	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 4 Position)	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 4 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 3 (blau/blue)	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8
Standard VGA / 2 Cinch NF/in Standard VGA / 2 Cinch AF/in	Bildschirmauflösung / Screen resolution 640X480, 31,5kHz/60Hz, Textmode 31,5kHz/70Hz (AV 5 Position)	Bildschirmauflösung / Screen resolution 640X480, 31,5kHz/60Hz, Textmode 31,5kHz/70Hz (AV 5 Position)
Cinch-NF-Buchse Ausgang Cinch-AF socket output	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 140W	ca. 150W
Standby	ca. 5W	ca. 5W


	ARGANTO 70 Flat MFV 70 – 530/9 DPL (VNM) CUC 1930	ARGANTO 82 Flat MFV 82 – 530/9 DPL (VNM) CUC 1931
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	16:9, 70cm (28") MEGATRON Flat, Real Flat, Black Line S, CCS/ARAS, Invar, Philips/106°	16:9, 82cm (32") MEGATRON Flat, Real Flat, Black Line S, CCS/TARAS, Invar, Philips/106°
Formatumschaltung Format switching	4:3, Cinema Zoom (432 Zeilen/lines) Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9, automatische Umschaltung auf PALplus /automatic change to PALplus	4:3, Cinema Zoom (432 Zeilen/lines) Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9, automatische Umschaltung auf PALplus /automatic change to PALplus
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic		
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 5 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 5 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 5 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 5 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz + 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K', M	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz + 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K', M
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (BG, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (BG, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages	Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten Megatext level 2.5, VPS, 512 pages
Musikleistung mit DPL Music power with DPL	Stereo 5-Kanal 120W / Stereo 5-channel 120W: 40W (4Ω) Subwoofer + 2x20W (4Ω) L/R + 20W (4Ω) center + 20W (2 x 8Ω) rear	Stereo 5-Kanal 120W / Stereo 5-channel 120W: 40W (4Ω) Subwoofer + 2x20W (4Ω) L/R + 20W (4Ω) center + 20W (2 x 8Ω) rear
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 3-Kanal 80W / Stereo 3-channel 80W 40W + 2x20W	Stereo 3-Kanal 80W / Stereo 3-channel 80W 40W + 2x20W
PIP / Signalbaustein mit Splitter PIP / Signal module with splitter	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5	nachrüstbar mit Modul SET PIP 5 retrofitable with Module SET PIP 5
PIP/SAT	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6	nachrüstbar mit Modul SET PIP 6 retrofitable with Module SET PIP 6
SAT	nachrüstbar mit SAT-Baustein SER 300 retrofitable with SAT Module SER 300	nachrüstbar mit SAT-Baustein SER 300 retrofitable with SAT Module SER 300
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 4 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 4 Position)
S-Video	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 4 Position)	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in (AV 4 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 3 (blau/blue)	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8
Standard VGA / 2 Cinch NF/in Standard VGA / 2 Cinch AF/in	Bildschirmauflösung / Screen resolution 640X480, 31,5kHz/60Hz, Textmode 31,5kHz/70Hz (AV 5 Position)	Bildschirmauflösung / Screen resolution 640X480, 31,5kHz/60Hz, Textmode 31,5kHz/70Hz (AV 5 Position)
Cinch-NF-Buchse Ausgang Cinch-AF socket output	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level	Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel Audio stereo output with variable or constant level
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 155W	ca. 160W
Standby	ca. 5W	ca. 5W

Modulübersicht / Module List

	Materialnummer Part Number	ARGANTO 70 MW 70 – 510/8 a DPL (VNM) CUC 1930	ARGANTO 82 MW 82 – 510/8 a DPL (VNM) CUC 1931	ARGANTO 70 Flat MW 70 – 530/9 DPL (VNM) CUC 1930	ARGANTO 82 Flat MW 82 – 530/9 DPL (VNM) CUC 1931
Bestell-Nr. Order No.		GCL84..	GCL83..	GCK70..	GCK69..
Chassis-Nr. Chassis No.		29704 007 2200	29704 007 2100	29704 007 2600	29704 007 2500
Tuner	29504 301 0100	●	●	●	●
Signal Baustein Signal Module	29504 262 0100	●	●	—	—
	29504 262 0300	—	—	●	●
Prozessor-Modul mit VGA Processing Board with VGA	29504 203 0600	●	●	●	●
	29504 203 1600	ww / or	ww / or	ww / or	ww / or
EPG-Platte EPG Board	29305 129 0300	●	●	●	●
Feature Box	29504 209 0300	—	●	—	—
	29504 209 0500	●	—	—	—
	29504 209 1300	—	—	—	●
	29504 209 1500	—	—	●	—
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 2400	—	●	—	—
	29305 122 2600	●	—	—	—
	29305 122 2900	—	—	●	●
Fokussierungsplatte Focusing Board	29305 025 3700	—	●	●	●
Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte Rotation and N/S Trapezium Correction Board	29305 129 0200	—	●	—	—
	29305 129 1800	—	—	—	●
Netzteil Standby Mains Chassis Standby	29304 050 8200	●	●	●	●
Adapterplatte Adapter Board	29305 129 1200	—	—	●	●
Netzschalterplatte Mains Switch Board	29305 165 9100	●	●	●	●
Keyboard	29501 083 8000	●	●	●	●
Dolby-Surround-Platte Dolby-Surround Board	29504 204 1300	●	●	●	●
Euro-AV-Buchsenplatte Euro-AV Socket Board	29305 160 3700	●	●	●	●
Buchsenplatte Click Fit Click Fit Socket Board	29305 160 6000	●	●	●	●
PIP 5 nachrüstbar PIP 5 retrofittable	G.AE 2000	●	●	●	●
PIP 6 nachrüstbar PIP 6 retrofittable	G.AE 7300	●	●	●	●
SAT-Baustein SER 300 nachrüstbar SAT Module SER 300 retrofittable	G.AE 3700	●	●	●	●
TP 850 C	29642 061 0901	●	●	●	●









Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	31	148	CBR109	99	79	CBR119	82	102	CC40024	93	69	CC40074	131	44	CC40094	184	76	CC40114	85	78	CC40134	84	82	CC40154	128	125	CC40174	119	30	CC40194	100	59
CBR100	31	148	CBR110	81	113	CBR120	82	99	CC40026	177	14	CC40077	132	81	CC40097	165	56	CC40122	93	55	CC40143	92	84	CC40163	109	58	CC40183	116	30	CC40203	189	26
CBR101	98	151	CBR111	65	128	CBR121	100	128	CC40027	158	10	CC40078	130	51	CC40098	170	81	CC40124	93	59	CC40144	78	84	CC40164	110	30	CC40184	105	35	CC40204	189	26
CBR102	52	136	CBR112	50	127	CBR122	100	128	CC40028	170	11	CC40079	136	43	CC40099	175	81	CC40127	85	57	CC40147	66	10	CC40167	111	47	CC40187	106	35	CC40205	189	26
CBR103	49	136	CBR113	83	95	CBR124	41	99	CC40029	178	5	CC40081	127	58	CC40101	166	73	CC40131	52	33	CC40151	69	41	CC40171	114	47	CC40191	108	59	CC40206	189	26
CBR104	62	74	CBR114	96	114	CBR125	28	148	CC40046	192	9	CC40082	123	69	CC40102	170	65	CC40132	69	47	CC40152	69	38	CC40172	110	41	CC40192	108	59	CC40207	189	26
	96	93	CBR115	99	111	CBR126	71	117	CC40070	148	52	CC40090	152	79	CC40103	151	56	CC40136	57	33	CC40156	71	10	CC40176	117	63	CC40196	108	59	CC40208	189	26
	74	116	CBR116	101	114	CBR127	150	16	CC40071	127	68	CC40091	170	61	CC40111	107	63	CC40137	72	50	CC40157	113	61	CC40177	117	63	CC40197	108	59	CC40209	189	26
	77	116	CBR117	117	21	CC40018	93	63	CC40072	125	73	CC40092	165	63	CC40112	100	62	CC40139	100	56	CC40159	142	119	CC40179	118	59	CC40199	108	59	CC40210	189	26
CBR108	95	81	CBR118	54	56				CC40073	130	48	CC40093	158	83	CC40113	91	78	CC40141	93	73	CC40162	113	58	CC40186	118	59	CC40200	189	26	CC40211	189	26


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates			
	X	Y		X	Y		X	Y		
CC40196	125	23	CR40002	110	32	CR40338	95	125		
CC40207	86	34		CR40007	100	154	CR40411	87	146	
CC40208	82	40		CR40022	177	10	CR40412	78	140	
CC40211	109	10		CR40031	189	55	CR40413	62	139	
	CC40212	114	10	CR40041	188	43	CR40414	78	137	
	CC40213	85	87	CR40042	192	12	CR40417	59	53	
	CC40214	91	89		CR40062	181	26	CR40421	87	149
CC40216	99	84	CR40063		177	23	CR40422	78	146	
CC40217	99	90	CR40066		122	27	CR40423	69	147	
	CC40218	100	10	CR40068	122	30	CR40424	73	142	
	CC40219	105	10	CR40069	28	95	CR40426	103	131	
	CC40221	89	38		CR40071	141	69	CR40427	73	67
CC40222	93	47	CR40072		141	71	CR40431	87	143	
CC40223	63	46	CR40077		141	74	CR40432	80	129	
	CC40224	131	163	CR40082	127	65	CR40433	65	132	
	CC40226	60	46	CR40091	151	67	CR40434	79	133	
	CC40227	131	159		CR40092	151	62	CR40436	74	121
CC40281	50	145	CR40097		151	59	CR40437	79	125	
CC40282	9	44	CR40102		175	63	CR40438	60	132	
	CC40291	50	141	CR40111	94	77	CR40439	61	129	
	CC40294	8	59	CR40112	99	81	CR40441	68	122	
	CC40301	94	134		CR40132	84	65	CR40442	74	127
CC40302	88	134	CR40137		84	68	CR40443	78	120	
CC40304	110	118	CR40142		79	80	CR40446	103	144	
	CC40306	104	118	CR40147	84	63	CR40448	96	138	
	CC40308	87	140	CR40148	84	61	CR40449	103	147	
	CC40312	104	140		CR40152	108	56	CR40451	68	155
CC40313	113	137	CR40162		108	54	CR40453	60	117	
CC40314	113	141	CR40171		111	35	CR40454	60	115	
	CC40321	110	107	CR40172	109	47	CR40456	19	126	
	CC40322	104	107	CR40173	113	43	CR40457	30	141	
	CC40326	6	74		CR40174	116	41	CR40458	22	132
CC40327	102	135	CR40181		105	31	CR40461	50	117	
CC40331	111	124	CR40182		108	44	CR40462	35	70	
	CC40332	82	110	CR40183	104	38	CR40463	47	117	
	CC40333	86	101	CR40184	99	37	CR40464	24	128	
	CC40341	117	130		CR40187	127	71	CR40465	27	116
CC40342	117	133	CR40191		100	31	CR40466	28	98	
CC40411	83	144	CR40193		100	45	CR40467	44	81	
	CC40413	73	138	CR40201	99	77	CR40468	44	79	
	CC40414	74	134	CR40202	108	69	CR40471	36	83	
	CC40417	60	134		CR40203	108	72	CR40473	78	106
CC40421	83	147	CR40204		108	78	CR40475	82	107	
CC40422	73	145	CR40206		108	80	CR40477	54	53	
	CC40423	99	142	CR40207	84	45	CR40487	59	63	
	CC40424	78	143	CR40208	84	43	CR40488	58	60	
	CC40426	103	122		CR40211	110	65	CR40491	59	57
CC40427	62	142	CR40212		116	155	CR40492	57	72	
CC40431	83	140	CR40213		119	155	CR41032	128	128	
	CC40432	83	136	CR40216	99	87	CR41033	133	127	
	CC40433	85	129	CR40221	92	49	CR41042	147	125	
	CC40434	74	124		CR40222	92	52	CR41043	142	128
CC40446	57	138	CR40223		84	71	CR41051	133	137	
CC40449	56	142	CR40226		84	73	CR41053	133	146	
	CC40460	49	56	CR40228	99	74	CR41054	125	135	
	CC40461	35	65	CR40261	103	149	CR41056	147	139	
	CC40462	32	70		CR40263	103	151	CR41057	142	139
CC40463	33	79	CR40272		15	127	CR41063	133	140	
CC40464	32	84	CR40273		12	119	CT40060	183	17	
	CC40465	29	84	CR40277	16	141	CT40066	126	79	
	CC40466	35	61	CR40278	11	127	CT40171	115	51	
	CC40467	38	50		CR40282	13	135	CT40181	110	40
CC40468	40	44	CR40283		11	48	CT40191	99	41	
CC40469	26	91	CR40289		12	44	CT40270	14	123	
	CC40473	39	57	CR40292	20	123	CT40275	11	140	
	CC40474	39	54	CR40293	16	111	CT40280	11	132	
	CC40480	56	87		CR40294	18	148	CT40290	23	147
CC40481	73	72	CR40296		8	62	CT40295	12	147	
CC40482	77	70	CR40297		22	143	CT40325	15	153	
	CC40483	72	63	CR40298	18	144	CT40330	9	156	
	CC40484	64	53	CR40299	11	59	CT40410	69	136	
	CC40486	69	79		CR40305	94	104	CT40420	67	141
CC40487	59	67	CR40306		94	109	CT40431	68	126	
CC40488	66	101	CR40307		96	141	CT40441	62	125	
	CC40493	57	74	CR40312	86	115	CT40453	55	117	
	CC40494	69	98	CR40322	21	155	CT40455	23	136	
	CC41031	128	132		CR40323	21	152	CT40460	50	123
CC41041	142	134	CR40324		9	160	CT40465	43	120	
CC41051	128	146	CR40326		10	151	CT40473	76	110	
	CC41052	133	134	CR40327	7	78	CT40475	54	48	
	CC41053	133	131	CR40328	9	74	CT41031	134	124	
	CC41056	142	131		CR40333	82	105	CT41041	141	124
CIC40000	192	20	CR40334		95	116	_CC41054	125	138	
	CL40334	133	14		CR40336	95	119	_CC41057	142	142
		CR40337	97	122	CR40339	95	119	CR40061	144	19

GRUNDIG Service






Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View



Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View





Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y
C46005	157	67	CHINCH			4	77	D80108			12	146	MK			31	60	STP01			204	9	STS03			21	150		
C46007	164	67																					STTEST01			25	130		
C46008	171	67	D46201			22	38	IC80045			124	100	Q46001			144	54	STP02			157	9	STTEST02			51	141		
C46223	114	26	D46202			28	53	IC80070			94	116	Q80067			117	73	STP03			117	9	STUP01			33	150		
C46256	20	69	D46228			50	74											STP04			87	9							
			D46229			54	74	L46223			122	25	STAUX01			25	79	STP05			180	9	VGAVIDE			5	47		
C46258	20	88	D80002			133	58	L80040			60	40	STDVB01			25	99	STRGBV			97	35							
C80063	131	125						L80041			210	28	STDVB02			25	114												
			D80003			67	23	L80042			127	25	STIRKB			144	111	STRGB01			144	30							

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CC46002	143	65	CC80070	88	106	CR46001	143	70	CR80025	135	15	CR80060	96	76	CR80098	139	97
CC46003	146	71	CC80072	115	80	CR46002	146	68	CR80026	98	67				CR80099	135	97
CC46004	151	65	CC80093	130	97	CR46003	153	71	CR80027	67	21	CR80069	117	67	CR80105	76	22
CC46005	160	64				CR46011	167	64				CR80071	133	82	CR80110	78	22
CC46006	153	65				CR46012	176	65				CR80072	96	90	CR80121	167	86
			CC80096	124	97				CR80031	108	67						
CC46018	164	33	CC80099	142	86				CR80032	133	20						
CC46020	187	38	CC80103	78	98	CR46013	176	68	CR80033	110	67				CR80129	36	93
CC46027	176	33	CC80111	78	95	CR46019	167	33	CR80034	131	20	CR80076	130	82	CR80130	39	93
CC80010	73	39	CC80223	62	138	CR46034	150	43	CR80036	127	82				CR80223	108	135
CC80013	148	86				CR80001	78	40				CR80079	94	85	CR80226	106	135
			CIC46010	166	49	CR80004	184	18	CR80037	123	78	CR80082	97	100	CR80431	58	138
			CIC46020	191	48				CR80039	120	67	CR80083	94	100			
CC80021	162	84	CIC46021	188	48	CR80005	63	41	CR80043	71	21	CR80086	119	62			
CC80027	63	20	CR80010	69	32	CR80009	78	28	CR80046	138	15	CR80089	104	103	CR80432	58	141
CC80037	123	80	CIC80050	110	91	CR80010	66	41	CR80047	151	86						
CC80038	124	83				CR80013	147	90				CR80093	130	97	CT46005	146	64
CC80039	123	86				CR80014	145	86				CR80094	133	97	CT80004	213	30
			CIC80095	136	89				CR80054	103	71	CR80095	127	97			
			CIC80150	106	116				CR80056	100	67	CR80096	124	97			
CC80047	154	86	CR80220	76	136	CR80018	213	26	CR80057	213	37	CR80097	142	96			
CC80059	214	41	CIC80225	81	116	CR80021	162	79	CR80058	213	35						

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates				
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y	X	Y	
CBR100	139	94	CC80022	171	8	CR46005	143	35	CR46237	51	57	CR80038	109	58	CR80102	8	111
CBR101	168	86	CC80023	121	90	CR46006	134	35	CR46238	41	38	CR80040	37	99			
CBR104	112	112				CR46009	148	45	CR46239	48	57				CR80103	8	105
			CC80024	199	8	CR46010	145	45				CR80041	161	82	CR80104	12	110
CC40041	26	98	CC80025	128	110				CR46240	60	17	CR80042	35	107	CR80106	25	107
CC46011	161	45	CC80026	166	8	CR46015	127	35	CR46241	49	38	CR80044	126	90	CR80107	13	138
CC46012	161	42	CC80031	160	8	CR46016	161	54	CR46242	54	48	CR80045	16	132	CR80108	9	145
CC46013	161	39	CC80033	157	8	CR46017	161	52	CR46245	47	15	CR80048	161	89			
CC46014	154	54				CR46018	161	49	CR46246	49	15				CR80109	5	135
			CC80036	154	93	CR46048	151	59				CR80049	114	103	CR80111	10	135
CC46015	152	57	CC80040	213	35				CR46247	57	15	CR80050	16	116	CR80112	15	135
CC46019	182	53	CC80041	126	83	CR46049	151	62	CR46248	59	23	CR80051	5	105	CR80113	88	35
CC46021	140	35	CC80042	26	104	CR46050	151	65	CR46249	38	45	CR80052	11	99	CR80115	156	86
CC46022	137	35	CC80044	163	8	CR46201	9	39	CR46250	54	57	CR80053	13	99			
CC46023	149	37				CR46202	8	54	CR46251	38	88				CR80116	26	146
			CC80049	114	100	CR46211	23	33				CR80055	22	99	CR80117	103	73
CC46025	177	58	CC80054	64	48				CR46254	16	68	CR80059	106	69	CR80119	141	96
CC46051	151	30	CC80061	118	84	CR46212	20	52	CR46257	16	85	CR80061	123	80	CR80120	142	111
CC46211	23	28	CC80063	105	94	CR46213	20	54	CR46261	52	64	CR80062	123	78	CR80122	165	86
CC46219	40	25	CC80064	110	102	CR46214	20	49	CR80000	91	38	CR80063	27	139			
CC46227	37	73				CR46215	26	47	CR80002	133	62				CR80123	105	80
			CC80066	108	83	CR46216	20	46				CR80064	171	86	CR80125	35	109
CC46233	48	34	CC80067	117	80				CR80003	136	62	CR80065	102	58	CR80126	27	116
CC46238	44	38	CC80068	117	76	CR46217	20	43	CR80006	139	68	CR80066	105	58			
CC46239	45	57	CC80071	69	121	CR46218	20	41	CR80007	142	72	CR80070	156	83	CT80005	147	68
CC46246	38	49	CC80080	196	8	CR46219	35	20	CR80008	136	68	CR80074	117	95	CT80010	135	88
CC46247	46	31				CR46220	28	47	CR80011	131	86						



Netzschalterplatte / Mains Switch Board 29305 165 9100

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View






Keyboard 29501 083 8000

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View



Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte / Rotation and N/S Trapezium Correction Board

29305 129 0200 / 29305 129 1800

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top ViewLötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2000

ARGANTO 70 MW 70-510/8 A DPL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92195 602 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92195 602 7500		ARGANTO 70 MW 70-510/8 A DPL KEIN E-TEIL VNM	ARGANTO 70 MW 70-510/8 A DPL NO SPARE PART
0200.000		29635 277 0701		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		19124 025 6100		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0201.000		19116 005 9700	2	OVALLAUTSPRECHER SCHALLWAND	OVAL LOUDSPEAKER SOUND BOARD
0204.000		29632 209 0101		GITTER KPL LAUTSPRECHER	GRID CPL LOUDSPEAKER
0206.000		29638 138 0202	2	ABDECKUNG SCHALLWAND OFB	COVER SOUND BOARD SURF.TREATED
0208.000		29700 628 1106		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0210.000		29638 326 0203		RAHMEN-OBERTEIL	FRAME UPPER PART
0215.000		29638 327 0203	2	RAHMEN-SEITENTEIL	FRAME SIDE PART
0218.000		29636 327 0102		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY POWER SWITCH
0225.000		29636 364 0201		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENTEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0226.000		29303 375 1001		SCHENKELFEDER Klappe	LEG SPRING FLAP
0227.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER Klappe	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000		29638 023 0101		DAEMPFBLOCK	DAMPING BLOCK
WW.		29638 023 1101		DAEMPFBLOCK	DAMPING BLOCK
0230.000		29636 326 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0231.000		29638 338 0101	2	ISOLIERFOLIE SCHALLWAND	INSULATING FOIL SOUND BOARD
0300.000		29636 319 0301		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SURF.TREATED
0310.000		29635 248 0103	2	BOX KPL	BOX CPL
0320.000		29110 273 0501		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF ADHESIVE
0350.000		29636 341 0101	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	△	09246 151 7601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
		29305 160 6000		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
		29305 160 3700		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
		29501 083 8000		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1100.000	△	83000 662 0300		BILDROHR W66 ESF202X44 PHILIPS	PICTURE TUBE W66 ESF202X44 PHILIPS
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29636 357 0102		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1360.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1370.000		29636 328 0100		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1381.000		29501 717 0100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
1383.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
1384.000		29303 168 5800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001
1800.000	△	29305 165 9100		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W. INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 2600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 0901		29642 061 0901	TP 850 C REMOTE CONTROL
		21956 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21956 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		21956 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		21956 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		21956 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		21956 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE	OPERATING INSTRUCTIONS TV-GUIDE
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 9400		SERVICE MANUAL 4.ERG. D/GB	SERVICE MANUAL 4TH SUPPLEMENT D/GB
		72010 024 9500		SERVICE MANUAL 5.ERG. D/GB	SERVICE MANUAL 5TH SUPPLEMENT D/GB
		29656 004 3200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		29704 007 2200	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1930 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1930 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL


POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29636 357 0102	BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL CONTROL INSERT PRINT CPL			
C 22001 △	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V			
C 62001 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250V			
C 62002 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250V			
C 84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V			
CT 43331	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43332	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43333	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43337	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43339	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
D 43316	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK			
GD22003△	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW			
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/TSOP			
L 40901	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40903	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40905	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40907	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40909	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40916	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 62001 △	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE COIL			
OK 22005△	83060 003 2300	OPTOKOPLER OPTO COUPLER			
R 22001 △	83112 000 1200	PTC #3 DUO			
R 43327	87000 112 4600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 62001 △	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE			
R 62002 △	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%			
SI 62001 △	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V			
T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B			
T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2			
T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ARGANTO 70 MW 70-510/8 A DPL



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2000

ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92195 702 5200

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8352 POLAR
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92195 702 5200		ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL POLAR KEIN E-TEIL	ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL POLAR NO SPARE PART
0200.000		29635 339 0201		GEH.-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		19124 025 6100		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0201.000		19116 005 9700	2	OVALLAUTSPRECHER SCHALLWAND	OVAL SPEAKER SOUND BOARD
0204.000		29632 209 0202		GITTER KPL LAUTSPRECHER	GRID CPL LOUDSPEAKER
0206.000		29636 456 8101		ABDECKUNG	COVER
0208.000		29700 628 1106		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0209.000		29638 138 0301	2	ABDECKUNG OFB SCHALLWAND	COVER SURF. TREATED SOUND BOARD
0210.000		29638 329 0103		RAHMEN-OBERTEIL	FRAME UPPER PART
0215.000		29638 330 0103	2	RAHMEN-SEITENTEIL	FRAME SIDE PART
0217.000		29608 864 0102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		29636 327 0201		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY POWER SWITCH
0225.000		29636 364 0301		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0226.000		29303 375 1001		SCHENKELFEDER Klappe	LEG SPRING FLAP
0227.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER Klappe	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000		29638 023 1301		DAEMPFBLOCK Klappe	DAMPING BLOCK FLAP
0230.000		29636 326 0202		IR-FENSTER	IR WINDOW
0231.000	△	29638 171 0101		FOLIE ISOLIERUNG BRANDSCHUTZ	FOIL INSULATION FIRE PROTECTION
0231.000		29638 338 0101	2	ISOLIERFOLIE SCHALLWAND	INSULATING FOIL SOUND BOARD
0247.000		29303 119 7100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLUE
0300.000		29636 319 0601		GEH.-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SURF. TREATED
0310.000		29635 248 0401	2	BOX KPL	BOX CPL
0320.000		29110 274 0502		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF ADHESIVE
0350.000		29636 320 0103	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	△	09246 154 7502		ENTMAGNETISIERUNGS/ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING/ROTATING COIL SET
0740.000	△	29607 309 0101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0900.000		29201 477 0100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000		29201 476 0102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
WW.		29201 476 0202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
		29305 160 6000		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
		29305 160 3700		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
		29501 083 8000		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1100.000	△	83000 762 3100		BILDROHR W76 ESF231X44 PHILIPS	PICTURE TUBE W76 ESF231X44 PHILIPS
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29636 357 0301		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1360.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1370.000		29636 328 0203		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1381.000		29501 717 0100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
1383.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
1384.000		29303 168 5800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001
1800.000	△	29305 165 9100		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
2100.000 2300.000 2400.000	△ △ △	82909 913 1600 29305 122 2400 29642 061 0901	X	NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL BILDROHRPLATTE TP 850 C FERNBEDIENUNG	POWER CABLE CPL WITH INTERFERENCE COIL PICTURE TUBE BOARD TP 850 C REMOTE CONTROL
		21957 941 0200 21957 941 0300 21957 941 0400 21957 941 0500 21957 941 0600 21957 941 0700 29120 237 0101 72010 024 9000 72010 024 9400 72010 024 9500		BEDIENUNGSANLEITUNG D BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL BEDIENUNGSANLEITUNG E/P BEDIENUNGSANLEITUNG S/N BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 4.ERG. SERVICE MANUAL D/GB 5.ERG.	OPERATING INSTRUCTIONS D OPERATING INSTRUCTIONS F/NL OPERATING INSTRUCTIONS E/P OPERATING INSTRUCTIONS S/N OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN OPERATING INSTRUCTIONS GB/I OPERATING INSTRUCTIONS TV-GUIDE SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		29656 004 3301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		29704 007 2100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1931 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL


POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29636 357 0301	BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL CONTROL INSERT PRINT CPL			
C 22001 △	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V			
C 62001 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250V			
C 62002 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250V			
C 84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V			
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK			
GD22003△	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW			
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/TSOP			
L 40901	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40903	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40905	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40907	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40909	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40916	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 62001 △	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE COIL			
OK 22005△	83060 002 4200	OPTOKOPPLER IL420-X001 OPTO COUPLER			
R 22001 △	83112 000 1200	PTC #3 DUO			
R 62001 △	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE			
R 62002 △	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%			
SI 62001 △	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V			
T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B			
T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2			
T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

7 / 2000

ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92195 702 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8375 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92195 702 7500		ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL KEIN E-TEIL	ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL NO SPARE PART
0200.000		29635 339 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19116 005 9700	2	OVALLAUTSPRECHER SCHALLWAND	OVAL SPEAKER SOUND BOARD
0201.000		19124 025 6100		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0204.000		29632 209 0101		GITTER KPL LAUTSPRECHER	GRID CPL LOUDSPEAKER
0205.000		29636 456 8701		ABDECKUNG	COVER
0206.000		29638 138 0202	2	ABDECKUNG OFB SCHALLWAND	COVER SURF. TREATED SOUND BOARD
0208.000		29700 628 1106		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0210.000		29638 329 0203		RAHMEN-OBERTEIL	FRAME UPPER PART
0215.000		29638 330 0203	2	RAHMEN-SEITENTEIL	FRAME SIDE PART
0217.000		29608 864 0102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		29636 327 0102		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY POWER SWITCH
0225.000		29636 364 0100		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0226.000		29303 375 1001		SCHENKELFEDER KLASPE	LEG SPRING FLAP
0227.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER KLASPE	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000		29638 023 1301		DAEMPFUNGSBLOCK KLASPE	DAMPING BLOCK FLAP
0230.000		29636 326 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0231.000		29638 338 0101	2	ISOLIERFOLIE SCHALLWAND	INSULATING FOIL SOUND BOARD
0231.000	△	29638 171 0101		FOLIE ISOLIERUNG BRANDSCHUTZ	FOIL INSULATION FIRE PROTECTION
0247.000		29303 119 7100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLUE
0300.000		29636 319 0100		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SURF TREATED
0310.000		29635 248 0103	2	BOX KPL	BOX KPL
0320.000		29110 274 0502		TYPENAUFLKLEBER	TYPE LABEL SELF ADHESIVE
0350.000		29636 320 0103	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	△	09246 154 7502		ENTMAGNETISIERUNGS/ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING/ROTATING COIL SET
0740.000		29607 309 0101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0900.000	△	29201 477 0100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000	△	29201 476 0102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
WW.	△	29201 476 0202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
		29305 160 6000		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
		29305 160 3700		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
		29501 083 8000		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1100.000	△	83000 762 3100		BILDROHR W76 ESF231X44 PHILIPS	PICTURE TUBE W76 ESF231X44 PHILIPS
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29636 357 0202		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1360.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1370.000		29636 328 0100		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1381.000		29501 717 0100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
1383.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
1384.000		29303 168 5800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001
1800.000	△	29305 165 9100		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W. INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 2400	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 0901		TP 850 C FERNBEDIENUNG	TP 850 C REMOTE CONTROL
		21957 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21957 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		21957 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21957 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		21957 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		21957 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE	OPERATING INSTRUCTIONS TV-GUIDE
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERG.	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 024 9500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERG.	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		29656 004 3301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		29704 007 2100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1931 NO SPARE PART
				WW. = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW. = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29636 357 0202	BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL CONTROL INSERT PRINT CPL	R 62001	△	87650 491 4500MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
			R 62002	△	83110 050 1700NTC 4,7 OHM 30%
			SI 62001	△	83156 225 0300SI 5X20 T3,15A H 250V
C 22001	△	85637 324 2500 FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V			
C 62001	△	85117 930 4700 FOKO MP3 0,47UF20%250VB	T 44011		83032 055 4800TRANS BC548B/BC547B
C 62002	△	85117 930 4700 FOKO MP3 0,47UF20%250V	T 81001		83032 028 7500TRANS 2SD1866TV2
C 84002		86682 030 2300 ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	T 81002		83032 055 4800TRANS BC548B/BC547B
CT 43331		83010 038 5800 SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43332		83010 038 5800 SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43333		83010 048 4800 SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43337		83010 048 4800 SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43339		83010 048 4800 SMD TRANS BC848B/BC847B			
D 43316		83092 150 4500 DIODE 1N4148			
D 81501		83092 150 4500 DIODE 1N4148			
D 85001		83099 783 7100 LE-DIODE LUB371GK			
GD22003	△	83100 100 0800 TRIAC BTB08-600CW			
IC 84001		83053 675 3000 IC TFMS5300 STEHEND/TSP0			
L 40901		09238 224 0600 HF-DROSSEL/COIL			
L 40903		09238 224 0600 HF-DROSSEL/COIL			
L 40905		09238 224 0600 HF-DROSSEL/COIL			
L 40907		09238 224 0600 HF-DROSSEL/COIL			
L 40909		09238 224 0600 HF-DROSSEL/COIL			
L 40916		09238 224 0600 HF-DROSSEL/COIL			
L 62001	△	29500 835 9700 ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE COIL			
OK 22005	△	83060 002 4200 OPTOKOPPLER IL420-X001 OPTO COUPLER			
R 22001	△	83112 000 1200PTC #3 DUO			
R 43327		87000 112 4600KSW 0204 75 OHM 5%			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ARGANTO 82 MW 82-510/8 A DPL

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG**TV****Ersatzteilliste
Spare Parts List****7 / 2000****ARGANTO 70 FLAT MFW 70-530/9 DPL**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92191 302 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK7075 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92191 302 7500		ARGANTO 70 FLAT MFW 70-530/9 DPL KEIN E-TEIL VNM	ARGANTO 70 FLAT MFW 70-530/9 DPL NO SPARE PART
0200.000	29635 408 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000	19124 025 6100		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0204.000	29632 253 0101		GITTER KPL LAUTSPRECHER	GRID CPL LOUDSPEAKER
0208.000	29700 628 1106		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0210.000	29638 326 0203		RAHMEN-OBERTEIL	FRAME UPPER PART
0215.000	29638 327 0203	2	RAHMEN-SEITENTEIL	FRAME SIDE PART
0216.000	29700 655 0101		ABSTANDSPUFFER	SPACER BUFFER
0217.000	29608 864 0102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000	29636 327 0102		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY POWER SWITCH
0221.000	29501 717 0100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
0225.000	29636 364 0201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINTED CPL
0226.000	29303 375 1001		SCHENKELFEDER Klappe	LEG SPRING FLAP
0227.000	27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER Klappe	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000	29638 023 0101		DAEMPFBLOCK Klappe	DAMPING BLOCK FLAP
WW.	29638 023 1101		DAEMPFBLOCK Klappe	DAMPING BLOCK FLAP
0230.000	29636 326 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0231.000	29638 178 0103	△	FOLIE ISOLIERUNG BRANDSCHUTZ	FOIL INSULATION FIRE PROTECTION
0247.000	29303 119 7100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLUE
0300.000	29636 319 0301		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SURF. TREATED
0310.000	29638 353 0102	2	BOX KPL	BOX CPL
0310.000	29635 248 0103	2	BOX KPL	BOX CPL
0320.000	29110 278 0501		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF ADHESIVE
0350.000	29636 341 0101	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	09246 155 7502	△	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000	81261 252 8700		EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	29201 477 0100	△	FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000	29201 476 0102	△	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
WW.	29201 476 0202	△	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
	29305 160 6000		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
	29305 160 3700		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
	29501 083 8000		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1100.000	△ 83000 662 3100	△	BILDROHR W66 ERF231X044 PHILIPS	PICTURE TUBE W66 ERF231X044 PHILIPS
1200.000	29201 360 1106	△	ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000	29636 357 0102		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1311.000	29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000	29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000	29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000	29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1360.000	△ 29703 291 7105	△	NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
1370.000	29636 328 0100		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000	29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
1384.000	29303 168 5800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000	29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
1390.000	△ 09621 113 0206	△	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001
1800.000	△ 29305 165 9100	△	NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W. INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 122 2900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 0901		TP 850 C FERNBEDIENUNG	TP 850 C REMOTE CONTROL
		21913 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21913 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		21913 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21913 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		21913 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		21913 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE	OPERATING INSTRUCTIONS TV-GUIDE
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 9400		SERVICE MANUAL 4.ERG. D/GB	SERVICE MANUAL 4TH SUPPLEMENT D/GB
		72010 024 9500		SERVICE MANUAL 5.ERG. D/GB	SERVICE MANUAL 5TH SUPPLEMENT D/GB
		29656 004 3700		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		29704 007 2600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1930 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1930 NO SPARE PART
				WW. = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW. = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29636 357 0102	BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL CONTROL INSERT PRINT CPL	SI 62001 △	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
C 22001 △	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V	T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B
C 62001 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250V	T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2
C 62002 △	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250V	T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B
C 84002	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V			
CT 43331	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43332	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43333	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43337	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43339	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
D 43316	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 85001	83099 783 7100	LE-DIODE LUB371GK			
GD 22003△	83100 100 0800	TRIAC BTB08-600CW			
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/TSOP			
L 40901	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40903	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40905	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40907	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40909	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 40916	09238 224 0600	HF-DROSSEL/COIL			
L 62001 △	29500 835 9700	ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE COIL			
OK 22005△	83060 003 2300	OPTOKOPPLER OPTO COUPLER			
R 22001 △	83112 000 1200	PTC #3 DUO			
R 43327	87000 112 4600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 62001 △	87650 491 4500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%			
R 62002 △	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

ARGANTO 70 FLAT MFW 70-530/9 DPL



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2000

ARGANTO 82 FLAT MFW 82-530/9 DPL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92191 202 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK6975 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92191 202 7500		ARGANTO 82 FLAT MFW 82-530/9 DPL KEIN E-TEIL	ARGANTO 82 FLAT MFW 82-530/9 DPL NO SPARE PART
0200.000		29635 413 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19124 025 6100		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0204.000		29632 253 0101		GITTER KPL LAUTSPRECHER	GRID CPL LOUDSPEAKER
0205.000		29636 456 8701		ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0208.000		29700 628 1106		ABDECKUNG BASIC 3	COVER BASIC 3
0210.000		29638 329 0203		RAHMEN-OBERTEIL	FRAME UPPER PART
0215.000		29638 330 0203	2	RAHMEN-SEITENTEIL	FRAME SIDE PART
0217.000		29608 864 0102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		29636 327 0102		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY POWER MAINS SWITCH
0225.000		29636 364 0100		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENTEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0226.000		29303 375 1001		SCHENKELFEDER KLAPPE	LEG SPRING FLAP
0227.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER KLAPPE	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000		29638 023 1301		DAEMPFUNGSBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
0230.000		29636 326 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0231.000		29638 171 0101		FOLIE ISOLIERUNG BRANDSCHUTZ	FOIL INSULATION FIRE PROTECTION
0247.000		29303 119 7100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLUE
0300.000		29636 319 0100		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SURFACE TREATED
0310.000		29638 353 0102	2	BOX KPL	BOX CPL
0310.000		29635 248 0103	2	BOX KPL	BOX CPL
0320.000		29110 277 0501		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF ADHESIVE
0350.000		29636 320 0103	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFESTIG.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0700.000	△	09246 154 7502		ENTMAGNETISIERUNGS/ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING/ROTATING COIL SET
0740.000		29607 309 0101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		81261 252 9600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0900.000	△	29201 477 0100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000		29201 476 0102		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0911.000		29201 476 0202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
		29501 083 8000		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
		29305 160 6000		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
		29305 160 3700		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
1100.000	△	83000 760 3100		BILDROHR W76 ERF231X044 PHILIPS	PICTURE TUBE W76 ERF231X044 PHILIPS
1200.000	△	29201 360 1106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29636 357 0202		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1303.000		29501 717 0100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
1311.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1360.000	△	29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	MAINS SWITCH ECO W/O WIPER
1370.000		29636 328 0100		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5MM W/O SWITCH
1384.000		29303 168 5800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE OHNE SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
1390.000	△	09621 113 0206	2	SICHERUNGSHALTER SI62001	FUSE HOLDER SI62001
1800.000	△	29305 165 9100		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W. INTERFERENCE COIL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
2300.000	△	29305 122 2900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 061 0901		TP 850 C FERNBEDIENUNG	TP 850 C REMOTE CONTROL
		21912 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		21912 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
		21912 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		21912 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
		21912 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
		21912 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
		29120 237 0101		BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE	OPERATING INSTRUCTIONS TV-GUIDE
		72010 024 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 9400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERG.	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 024 9500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERG.	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		29656 004 3301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR PT NO SPARE PART
		29704 007 2500	X	CHASSIS-FS-STEREO KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1931 NO SPARE PART


X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29636 357 0202	BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL CONTROL INSERT PRINT CPL	T 44011	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B
			T 81001	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2
			T 81002	83032 055 4800	TRANS BC548B/BC547B
C 22001	△	85637 324 2500 FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V			
C 62001	△	85117 930 4700 FOKO MP3 0,47UF20%250V			
C 62002	△	85117 930 4700 FOKO MP3 0,47UF20%250V			
C 84002		86682 030 2300 ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V			
CT 43331		83010 038 5800 SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43332		83010 038 5800 SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 43333		83010 048 4800 SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43337		83010 048 4800 SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 43339		83010 048 4800 SMD TRANS BC848B/BC847B			
D 43316		83092 150 4500 DIODE 1N4148			
D 81501		83092 150 4500 DIODE 1N4148			
D 85001		83099 783 7100 LE-DIODE LUB371G			
GD 22003	△	83100 100 0800 TRIAC BTB08-600CW			
IC 84001		83053 675 3000 IC TFMS5300 STEHEND/TSOP			
L 40901		09238 224 0600 HF-DROSSEL			
L 40903		09238 224 0600 HF-DROSSEL			
L 40905		09238 224 0600 HF-DROSSEL			
L 40907		09238 224 0600 HF-DROSSEL			
L 40909		09238 224 0600 HF-DROSSEL			
L 40916		09238 224 0600 HF-DROSSEL			
L 62001	△	29500 835 9700 ENTSTOER-DR 2X22MH			
OK 22005	△	83060 002 4200 OPTOKOPPLER IL420-X001			
R 22001	△	83112 000 1200 PTC #3 DUO			
R 43327		87000 112 4600 KSW 0204 75 OHM 5%			
R 62001	△	87650 491 4500 MSW SI 0414 1 MOHM 5%			
R 62002	△	83110 050 1700 NTC 4,7 OHM 30%			
SI 62001	△	83156 225 0300 SI 5X20 T3,15A H 250V			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO. FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)

ARGANTO 82 FLAT MFW 82-530/9 DPL



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1930 CHASSIS TV STEREO CUC 1930

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 2200

POS. NR. ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO. FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)
	29704 007 2200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1930 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1930 NO SPARE PART
0100.000	29504 262 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0247.000	29303 119 6600		EURO- BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO- SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000	29303 119 6800		EURO- BUCHSENLEISTE 21-POL ORANGE	EURO- SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0300.000	29504 203 0600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
WW.	29504 203 1600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
0400.000	29504 209 0500	X	FEATURE-BOX BASIC ++	FEATURE-BOX BASIC ++
0450.000	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0451.000	29700 632 1401		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0451.000	29700 613 1104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0500.000	29504 204 1300	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER 5 KANAL	MODULE AF AMPLIFIER 5-CHANNEL
2300.000	29201 711 9700		SPEICHERDROSSEL	STORAGE CHOKE
2400.000	29303 153 0100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000	29303 153 0107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2430.000	29303 153 1200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2435.000	29303 153 1208	14	MONTAGECLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036	MOUNTING CLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036
2445.000	29303 153 1605		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
2460.000	29303 156 1800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2470.000	29303 156 2000	11	FOLIE WAERMELEITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040
2480.000	29303 156 2100	2	D61014/61021/61026/61036/T50028/50029	D61014/61021/61026/61036/T50028/50029
2490.000	29303 156 2301		FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
			FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61022	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V
C 53071	85159 117 0200	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V	C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61061	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60018	85159 114 0300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61066	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62021	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62022	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62048	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V
C 60029	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250V	C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 21221	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21222	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
C 61015	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V	CD 21231	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21232	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34513	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 43541	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W
CD 52003	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	83094 550 4400	MELF-Z DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF-Z DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58011	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65519	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65528	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CIC43550	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053
CIC43650	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2
CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/BC857C
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 60019	83091 978 0600	DIODE STTA806DI

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60021	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
D 60216	83092 000 2100	DIODE B21
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
D 60218	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 61014	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61021	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61061	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61066	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W 619
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V4
IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501N1
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MHCOIL
L 53021	29203 122 9700	LINEARITATSREGLER
L 53074	09246 859 6300	SPULE BRUECKE M.KERN
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
L 60006	29701 739 0800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK 60031	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60046		OPTO COUPLER
R 21103	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 21212	87000 075 4900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21216	87000 113 4500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 32315	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 43566	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	87663 274 1000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50008	87663 274 1000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50026	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52003	87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52005	87053 690 1600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 52006	87053 690 1600	MOW 0617 4,3 OHM 5%
R 53008	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	87651 980 8600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60001	87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60212	87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61022	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70
SI 60001	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V 330
SI 61022	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V 330
SI 61026	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V 330
SI 61036	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V 330
SI 61061	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS BD679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5391
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50
TR 52001	09246 867 9700	UEBERTRAGER
TR 53010	29201 680 0300	TRANSFORMER DRIVER
TR 60001	29201 574 9701	TRAFO DIODEN-SPLIT
TR 60220	29201 617 9700	TRANSFORMER DIODE SPLIT
		SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.CONVERTER TRANSFORMER
		SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.CONVERTER TRANSFORMER
		29304 050 8200

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1930 CHASSIS TV STEREO CUC 1930

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 2600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 007 2600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1930 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1930 NO SPARE PART
0100.000		29504 262 0300	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0300.000		29504 203 0600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
WW.		29504 203 1600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
0400.000		29504 209 1500	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0400.000	△	29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0451.000		29700 613 1104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1401		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		29504 204 1300	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER 5-KANAL	MODULE AF AMPLIFIER 5 CHANNEL
		29305 025 3700		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
		29305 129 1200		ADAPTERPLATTE KEIN E-TEIL	ADAPTER BOARD NO SPARE PART
2300.000		29201 711 9700		SPEICHERDROSSEL	STORAGE CHOKO
2400.000		29303 153 0100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		29303 153 0107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2430.000		29303 153 1200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2435.000		29303 153 1208	14	MONTAGECLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/ 61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036 MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/ 61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036 MOUNTING CLIP T52003
2445.000		29303 153 1605		FOLIE WÄRMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		29303 156 1800	2	FOLIE WÄRMELEITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040/ D61014/61021/61026/ 61036/T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040/ D61014/61021/61026/ 61036/T50028/50029
2480.000		29303 156 2100	2	FOLIE WÄRMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		29303 156 2301		FOLIE WÄRMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60029	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53071	85159 147 2200	FOKO FKP1 0,0143UF 3,5% 2000V	C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61015	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	C 61022	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60018	85159 114 0300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
C 61261	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
C 61266	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V	D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V	D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
C 62048	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
C 64006	85159 116 0800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V	D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
CD 21221	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
CD 21222	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 21231	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
CD 21232	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60019	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
CD 34513	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60021	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
CD 34517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 43541	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W	D 60218	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D1
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W	D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B
CD 52003	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61014	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 53019	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	D 61021	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 55004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 58001	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 58004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A	D 61262	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 58011	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61263	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 58012	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61264	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 58021	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61266	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 58022	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61268	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 65506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61269	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 65519	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
CD 65528	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 64010	83096 630 6800	Z-DIODE BZT03D68
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 64011	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 70506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 64012	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 70507	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 64013	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 70517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 64014	83092 000 2100	DIODE BAV21
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	FS 64001	△ 29303 230 0200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CD 70523	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/V4
CD 70553	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
CIC43550	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053	IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
CIC43650	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053	IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501N1
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2	L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			FERRITE BEAD
CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/COIL
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER
CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	L 53074	09246 859 6300	SPULE BRUECKE M.KERN
CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/BC857C			BRIDGE COIL W. CORE
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA	L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W			E/W COUPLING COIL
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200	L 60006	29701 739 0800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
			L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING-BEAD
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL BAR CORE COIL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%

OK60031	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK60046	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1 OPTO COUPLER

R 21103	87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 21212	87000 075 4900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21216	87000 113 4500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 32315	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	87663 274 0800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50008	87663 274 0800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50027	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	87663 570 5200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52001	87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52005	87053 690 1300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52006	87053 610 1100	MOW 0617 2,7 OHM 5%
R 53008	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	87651 980 8800	MSW 0207 4,3 KOHM 1%
R 60001	87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60212	87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61022	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70

SI 60001	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61022	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61026	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V

T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
---------	----------------	--------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS BD679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50
T 64016	83032 876 3900	TRANS BC639
TR 52001	09246 869 9700	TRAFO TREIBER TRANSFORMER DRIVER
TR 53010	29201 680 0501	DIODEN-SPLIT TRAFO TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001	29201 583 9701	SPERRWANDLERTRAFO B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	29201 617 9700	SPERRWANDLERTRAFO 29304 050 8200 B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	29201 449 9700	FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 CHASSIS TV STEREO CUC 1931

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 2100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 007 2100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1931 NO SPARE PART
0100.000		29504 262 0100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0300.000		29504 203 0600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
WW.		29504 203 1600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
0400.000		29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0400.000		29504 209 0300	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE-BOX BASIC 3
0451.000		29700 613 1104		NETZTEILAUFNABME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1401		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		29504 204 1300	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER 5-KANAL	MODULE AF AMPLIFIER 5 CHANNEL
		29305 025 3700		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
		29305 129 0200		ROTATIONSPLATTE BASIC 3 KEIN E-TEIL	ROTATION BOARD BASIC 3 NO SPARE PART
2300.000		29201 711 9700		SPEICHERDROSSEL	STORAGE CHOKE
2400.000		29303 153 0100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		29303 153 0107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2430.000		29303 153 1200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2435.000		29303 153 1208	14	MONTAGECLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036 MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036 MOUNTING CLIP T52003
2445.000		29303 153 1605	2	FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		29303 156 1800		FOLIE WAERMELEITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040/ D61014/61021/61026/ 61036/T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040/ D61014/61021/61026/ 61036/T50028/50029
2470.000		29303 156 2000	11	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072 FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072 FOIL HEAT CONDUCTING T53001
2480.000		29303 156 2100	2		
2490.000		29303 156 2301			
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	85159 117 0300	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60018	85159 114 0300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60029	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61015	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61022	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V
C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61061	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V
C 61066	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62021	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 62022	△ 86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V
C 64006	85159 116 0800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V
C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21221	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21222	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21231	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 21232	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34513	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 34517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 43541	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W
CD 52003	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 53019	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 55003	83094 550 4400	MELF-Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58001	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58007	83094 550 2800	MELF-Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58011	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58012	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58021	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 58022	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65519	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 65528	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70507	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 70523	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70553	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148
CIC43550	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053
CIC43650	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053
CIC64315	83057 603 5800	SMD IC LM358M
CIC64330	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CL 64321	81049 820 1200	SMD DAEMPF-PERLE 0805
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 64305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 64310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 64320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 64325	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 64331	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 64332	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 64333	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 64334	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2
CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369/MMBT2
CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/BC857C
D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53019	83097 090 0300	Z DIODE 2Y 51 ITT
D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 60019	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
D 60021	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
D 60218	△ 83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B
D 61014	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61021	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61061	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61066	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61603	83097 201 3100	Z DIODE 13 B 0,5W
D 64010	83096 630 6800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64013	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64014	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 64305	83097 201 1300	Z DIODE 12 B 0,5W
D 64310	83097 201 1300	Z DIODE 12 B 0,5W
D 64315	83097 200 5100	Z DIODE 5,1B 0,5W
D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
FS64001	△ 29303 230 0200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/V4
IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501N1
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSSEL 1,5 MH/COIL
L 53021	29203 122 9700	LINEARITÄTSSREGLER
L 53074	09246 859 6300	SPULE BRUECKE M.KERN
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
L 60006	29701 739 0800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSSEL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK60031	△ 83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK60046	△ 83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
R 21103	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 21212	87000 075 4900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21216	87000 113 4500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 32315	△ 87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	△ 87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	△ 87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	△ 87663 274 1000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50008	△ 87663 274 1000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
R 50026	△ 87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	△ 87663 570 5900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52001	△ 87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	△ 87302 392 3900	DRW SI S17 3W 39 OHM 5%
R 52005	△ 87053 600 0800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52006	△ 87053 690 1300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53008	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	△ 87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	△ 87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	△ 87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	△ 87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	△ 87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	87651 980 8800	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60001	87000 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	△ 87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60212	△ 87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61022	△ 87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC1931
CHASSIS TV STEREO CUC1931

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 2500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 007 2500		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1931 NO SPARE PART
0100.000		29504 262 0300	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0247.000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE
0300.000		29504 203 0600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
WW.		29504 203 1600	X	BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
0400.000	△	29504 209 1300	X	FEATURE-BOX BASIC 3	FEATURE BOX BASIC 3
0400.000		29304 050 8200		NETZTEIL STAND BY	POWER SUPPLY STAND BY
0451.000		29700 613 1104		NETZTEILAUFNAHME	HOLDER POWER SUPPLY
0451.000		29700 632 1401		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0500.000		29504 204 1300	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER 5-KANAL	MODULE AF AMPLIFIER 5 CHANNEL
		29305 025 3700		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
		29305 129 1800		ROTATIONSPLATTE KEIN E-TEIL	ROTATION BOARD NO SPARE PART
		29305 129 1200		ADAPTERPLATTE KEIN E-TEIL	ADAPTER BOARD NO SPARE PART
2300.000		29201 711 9700		SPEICHERDROSSEL	STORAGE CHOKE
2400.000		29303 153 0100		MONTAGECLIP T60006	MOUNTING CLIP T60006
2405.000		29303 153 0107		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2430.000		29303 153 1200		MONTAGECLIP D60006	MOUNTING CLIP D60006
2435.000		29303 153 1208	14	MONTAGECLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036 MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T50028/50029/IC50010/ 61001/61006/61030/61040/D53071/53072 61014/61016/61021/61026/61036 MOUNTING CLIP T52003
2445.000		29303 153 1605	2	FOLIE WÄRMELEITEND D60006/T60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006
2460.000		29303 156 1800		FOLIE WÄRMELEITEND IC50010/61001/ 61006/61030/61040/ D61014/61021/61026/ 61036/T50028/50029	FOIL HEAT CONDUCTING IC50010/61001/ 61006/61030/61040/ D61014/61021/61026/ 61036/T50028/50029
2470.000		29303 156 2000	11	FOLIE WÄRMELEITEND D53071/53072 FOLIE WÄRMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072 FOIL HEAT CONDUCTING T53001
2480.000		29303 156 2100	2	FOLIE WÄRMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
2490.000		29303 156 2301		FOLIE WÄRMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50012	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50026	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53012	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53071	85159 117 1900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1V
C 54021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 60029 △	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61004	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V
C 60006	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61014	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	C 61015	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V
C 60012	86500 811 1100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60018	85159 114 0300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61021	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61022	84520 970 5500	ELKO #16 600/680UF 385V	CT 64331	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61026	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 64332	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61032	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 64333	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 64334	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61037	84520 970 5700	ELKO 28 1000UF 63V	CT 65501	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
C 61042	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 65503	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61064	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 65504	83015 342 6900	SMD TRANS PMBT2369
C 61261	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 65505	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61266	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 65506	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62021 △	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V	CT 65525	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
C 62022 △	86600 982 3800	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V	CT 65530	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62048 △	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 70505	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 64006	85159 116 0800	FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V	CT 70520	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C
C 70509	84529 961 4700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 70525	83010 068 5800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CD 21221	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 21212	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 21222	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 32315	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
CD 21231	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 50013	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
CD 21232	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 52006	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 34513	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 53008	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 34517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 53019	83097 090 0300	Z DIODE ZY 51
CD 43026	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	D 53071	83092 043 5900	DIODE BY359 1500
CD 43541	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 53072	83092 042 3000	DIODE BY 229-600
CD 43542	83094 550 2700	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W	D 54001	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 43651	83094 550 6200	MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W	D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 52003	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 54021	83095 160 3800	DIODE BYV38
CD 53019	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 55012	83097 203 3300	Z DIODE 33 C 0,5W
CD 55003	83094 550 4000	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W	D 60006	83098 208 8000	DIODE MUR 880
CD 55004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60012	83095 167 5400	DIODE BYT53B
CD 58001	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60019	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
CD 58004	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60021	83091 978 0600	DIODE STTA806DI
CD 58007	83094 550 2800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	D 60023	83085 605 2100	GLR B380C3700/2200
CD 58011	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60216	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/TFK
CD 58012	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60217	83092 011 5900	DIODE BA159
CD 58021	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 60218 △	83096 631 8000	Z-DIODE BZT03D180
CD 58022	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61001	83095 167 5400	DIODE BYT53B
CD 65506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61014	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 65519	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61016	83095 167 9800	DIODE BYT08 P-1000
CD 65528	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61021	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 70501	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 61026	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 70506	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61033	83092 010 0500	DIODE BA157
CD 70507	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
CD 70517	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61262 △	83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	D 61263	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	D 61264	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CD 70523	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61266 △	83095 171 7200	DIODE BYW172D
CD 70553	83095 341 4900	MELF-DIODE LL 4148	D 61268	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CI C43550	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053	D 61269	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CI C43650	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053	D 61603	83097 201 3100	Z-DIODE 13 B 0,5W
CI C64315	83057 603 5800	SMD IC LM358M	D 64010	83096 630 6800	Z-DIODE BZT03D038
CI C64330	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD	D 64011	83092 000 2100	DIODE BAV21
CL 64321	81049 820 1200	SMD DAEMPF-PERLE 0805	D 64012	83092 000 2100	DIODE BAV21
CT 21221	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	D 64013	83092 000 2100	DIODE BAV21
CT 21233	83010 068 4800	SMD TRANS BC848C/BC847C	D 64014	83092 000 2100	DIODE BAV21
CT 32305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	D 64305	83097 201 1300	Z DIODE 12 B 0,5W
CT 32320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	D 64310	83097 201 1300	Z DIODE 12 B 0,5W
CT 43525	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	D 64315	83097 200 5100	Z DIODE 5,1B 0,5W
CT 43535	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	D 70508	83097 201 1600	Z-DIODE 15 C 0,5W
CT 43565	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	F564001 △	29303 230 0200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CT 43580	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3/V4
CT 43590	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 43080	83053 664 2000	IC TEA6420
CT 58012	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 43570	83053 664 2500	IC TEA6425
CT 61316	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 43670	83053 664 2500	IC TEA6425
CT 64305	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 50010	83053 441 7300	IC TDA4173AF
CT 64310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 55010	83053 381 4500	IC TDA8145
CT 64320	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	IC 58010	83052 043 9300	IC LM393P
CT 64325	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 60010	83053 346 4600	IC TDA16846
			IC 60220	83053 615 0100	IC TEA1501N1

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61001	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61006	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61030	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61040	83052 043 5000	IC LM350T
IC 61310	83052 043 5700	IC LM358N
L 34517	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 114 0400	DROSSEL 1,5 MH/COIL
L 53021	29203 122 9700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 859 6100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W. CORE
L 55014	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL
L 60006	29701 739 0800	DAEMPF-PERLE UV 930 30
L 61012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61021	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61026	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61061	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61062	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61066	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61067	81405 050 6500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL
		BAR CORE COIL
L 70555	81405 057 4700	DR B 8,2UH 5%
OK60031	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK60046	83060 000 1200	OPTOKOPPLER CNY17F1
		OPTO COUPLER
R 21103	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 21212	87000 075 4900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21216	87000 113 4500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 32315	87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 43082	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 43566	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43581	87004 290 1300	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	87663 274 0900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50008	87663 274 0900	MSW 0207 2,2 OHM 1%
R 50027	87001 212 0500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	87663 570 5200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52001	87053 290 1700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52003	87302 392 3900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52005	87053 690 1300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52006	87053 690 1300	MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 53008	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016	87302 800 2100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021	87053 690 6300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54011	87350 030 3300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54021	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54022	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 55012	87053 690 6500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	87012 308 1700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58001	87650 983 0400	MSW 0207 20 KOHM 2%
R 58002	87651 980 8600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60001	87060 693 4500	KSW 0617 1 MOHM 2%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 60002	87000 693 5600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60008	87301 793 0100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60212	87650 491 5300	MSW SI 0414 2,2 MOHM
R 61001	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61016	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61022	87322 960 0100	DRW 6,5 1 OHM 10%
R 61031	87900 500 2500	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	87301 490 4900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61041	87900 500 1700	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	87900 500 5400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	87663 491 5500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64307	87011 190 3500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64308	87011 190 3500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 65525	83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70
SI 60001	83156 200 6800	SI LOET T2A 250V
SI 60201	83156 070 2600	SI LOET T100MA 250V
SI 61016	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61022	83156 220 2500	SI LOET T3,15A 250V
SI 61026	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61036	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61061	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
SI 61066	83156 202 2500	SI LOET T2A 250V
T 50028	83022 105 4400	TRANS BD544B
T 50029	83022 105 4300	TRANS BD543B
T 52003	83022 106 8200	TRANS BD 679A
T 53001	83026 253 3100	TRANS 2SC5331
T 60006	83028 050 5000	TRANS IRFPC50
T 64016	83032 876 3900	TRANS BC 639
TR 52001	9246 869 9700	TRAFO TREIBER
		TRANSFORMER DRIVER
TR 53010	29201 680 0300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60001	29201 576 9701	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	29201 617 9700	SPERRWANDLERTRAFO KPL
		29304 050 8200
		B.O.CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001	29201 449 9700	FOKUSSIERUNGSEBERTRAGER
		FOCUSING TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2000

BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT MODULE PROCESSOR MEGATEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 203 1600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DESCRIPTION GB
		29504 203 1600		BAUSTEIN PROZESSOR MEGATEXT	MODULE PROCESSOR MEGATEXT
0100.000		29303 168 0900		CINCH-BUCHSE 2-FACH NF L,R	CINCH SOCKET 2 FOLD AF L,R
0200.000		29303 119 1800		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL	D-SUB SOCKET STRIP 15 PIN

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC46010	83059 452 7500	SMD IC SDA5275-3P	L 80042	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CIC46020	83059 316 0000	SMD IC MSM5116400D-60SJR1			DAMPING BEAD
CIC46215	83057 870 5300	SMD IC 74HC4053	Q 46001	86023 411 6000	KERRES #160 20,48MHZ
CIC46245	83057 730 8600	SMD IC 74HCT86D	Q 80067	86023 411 4500	KERRES #145/2 16MHZ
CIC46250	83057 861 2500	SMD IC 74HC125D/T3			
CIC80010	83057 870 9400	SMD IC 74HC4094			
CIC80050	83058 281 6100	SMD IC SAB-C16-M1 RI-L16			
CIC80095	83059 600 1700	SMD IC M24C16-MN1T			
CIC80150	83059 561 3200	SMD IC UM61256FS-15			
CIC80220	83058 532 8400	SMD IC 28F004S5-85			
CT 46005	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80004	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80010	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80025	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80035	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80040	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80050	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80055	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80085	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80090	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80095	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 80105	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 80110	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
D 46201	83097 200 5600	Z DIODE 5,6 C 0,5W			
D 46202	83097 200 5600	Z DIODE 5,6 C 0,5W			
D 80002	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 80003	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 80108	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
IC 80045	83052 100 6400	IC MC33164P-5RP			
IC 80070	29798 101 2100	IC M27C160 PROG.KPL			
L 46223	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
L 80040	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
L 80041	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION