


TV

DIGI 100

Service Manual

4. Ergänzung / Supplement 4



CUC 1838

ELEGANCE 72 FLAT
MF 72-3110 DOLBY

GCM4700 / VNM

ELEGANCE 72 FLAT
MF 72-3110/8 DOLBY

GCL8600 / VNM

LEEMAXX 72 FLAT
MF 72-9110/8 DOLBY

GCM9100 / VNM

ORLANDO FLAT
SE 7270 DOLBY

GCM6300 / VNM

CUC 1839

LENARO 84
MF 84-6110/8 DOLBY

GCM3000 / VNM

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

DIGI 100

Materialnr./Part No.
720100305000

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
720108000000

**Service
Training**

DIGI 100

Materialnr./Part No.
© 720103501700
© 720103501800

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Kundendienst/Werkstätten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-52
Fax:	0180/52318-46

gebührenpflichtig

Materialnummer/Part Number 720100305400

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-B5-SA 13 1001 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual DIGI 100.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:
– Service Manual DIGI 100 (Materialnummer 720100305000)
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

The Service Manual DIGI 100 applies to the sets specified on the front page.
This supplement describes the differences and the additionally fitted components of the sets.

Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual DIGI 100 (Part number 720100305000)
– Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Hinweise	3
Modulaufistung – Service Manual mit Ergänzungen	4
Modulübersicht	5
Technische Daten	7
Messpunkte (Chassis)	9
Chassisplatte / Bedieneinheit	11
Netz-Chassis	17
Signal-Chassis	22
Feature-Modul 295042032100 / 2800 / 4600	25
Signal-Baustein 295042022100 / 2200 / 295042622100	39
Bildrohrplatte 293051224300 / 4500 / 4600	47
Fokussierungsplatte 293050254300 / 4900	51
Bedieneinheit mit Keyboard 295010855100	53
Bedieneinheit mit Keyboard 295010854300	55
Buchsenplatte 293050084800	56
LED-Platte 293050176400	56
EURO-AV-Buchsenplatte 293051603800	57
Netzschalterplatte 295010872100	59
Netzschalterplatte 295010870300 / 2000	62
Keyboard 295010840700	63
NF-Verstärker mit Woofer 295042041500	64
Ersatzteillisten	66

Table of Contents

	Page
General Notes	3
List of Modules – Service Manual with Supplements	4
Module List	5
Technical Data	7
Testpoints (Chassis)	9
Chassis Board / Control Unit	11
Mains Chassis	17
Signal Chassis	22
Feature Module 295042032100 / 2800 / 4600	25
Signal Module 295042022100 / 2200 / 295042622100	39
CRT Panel 293051224300 / 4500 / 4600	47
Focusing Board 293050254300 / 4900	51
Control Unit with Keyboard 295010855100	53
Control Unit with Keyboard 295010854300	55
Socket Board 293050084800	56
LED Board 293050176400	56
EURO-AV Socket Board 293051603800	57
Mains Switch Board 295010872100	59
Mains Switch Board 295010870300 / 2000	62
Keyboard 295010840700	63
AF Amplifier with Woofer 295042041500	64
Spare Parts Lists	66

Allgemeine Hinweise

Messgeräte

Flash-Programmer (FProg1) Materialnummer 759880740000

Typenschild des Gerätes

Zusätzlich zum Gerätetyp und der Chassisbezeichnung enthält das Gerätetypenschild eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Diese Kennzeichnung gibt Aufschluß über den technischen/mechanischen Fertigungsstand.

Für die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben unbedingt erforderlich:

- Gerätetyp (z.B. "T 51-731 text")
- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")
- Version number (z.B. "VNA")
- Materialnummer des Ersatzteils

General Notes

Test Equipment


Flash programmer (FProg1) material number 759880740000

Type Label on the set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis, a so-called "Version number", e.g. VNA, is printed on the type label. This identification gives information on the technical/mechanical state of production.

Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:

- type of TV set (e.g. "T 51-731 text")
- name of chassis (e.g. "CUC 7303")
- version number (e.g. "VNA")
- part number spare part



Wegen Veränderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der Rückwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines eventuell vorhandenen Standfußes ist das Gerät gegen Kippen zu sichern.

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenk-einheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Geräte-zulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netz-kabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Because of the change of the centre of gravity when removing the rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to protect the set from tipping.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual DIGI 100	4. Ergänzung Supplement 4 DIGI 100
		720100305000	720100305400
Signal-Baustein Signal Module	295042022100	Seite / Page 3-33	Seite / Page 53
	295042022200	Seite / Page 3-33	Seite / Page 53
	295042622100	Seite / Page 3-33	Seite / Page 53
Feature-Modul Feature Module	295042032100	Seite / Page 3-19	Seite / Page 25
	295042032800	–	Seite / Page 25
	295042034600	–	Seite / Page 25
Fokussierungsplatte Focusing Board	293050254300	Seite / Page 3-55	Seite / Page 65
	293050254900		Seite / Page 65
Bildrohrplatte CRT Panel	293051224300	–	Seite / Page 61
	293051224500	–	Seite / Page 61
	293051224600	–	Seite / Page 61
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010870300	–	Seite / Page 76
	295010872000	–	Seite / Page 76
	295010872100	–	Seite / Page 73
Bedieneinheit / Keyboard Control Unit / Keyboard	295010854300	–	Seite / Page 69
	295010855100	–	Seite / Page 67
Keyboard	295010840700	–	Seite / Page 77
LED-Platte LED Board	293050176400	–	Seite / Page 70
Buchsenplatte Socket Board	293050084800	–	Seite / Page 70
EURO-AV-Buchsenplatte EURO-AV Socket Board	293051603800	–	Seite / Page 71
NF-Verstärker mit Woofer AF Amplifier with Woofer	295042041500	–	Seite / Page 78
PIP-Signalbaustein PIP Signal Module	295042120400	Seite / Page 3-61	–
SAT-Baustein SAT Module	295042220200	Seite / Page 3-65	–
PIP/VGA-Baustein PIP/VGA Module	295042062100	Seite / Page 3-70	–

Modulübersicht / Module List

		ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY (VNM) CUC 1838	ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110/8 DOLBY (VNM) CUC 1838	LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY (VNM) CUC 1838
Bestell-Nr. Order No.		GCM4700	GCL8600	GCM9100
Chassis-Nr. Chassis No.		297040114900	297040115000	297040114800
Tuner	295043010200	●	●	●
Signal-Baustein Signal Module	295042022100	●	—	—
	295042622100	—	●	●
Feature-Modul Feature Module (Flash 16 Mbit)	295042032100	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	293051224500	●	●	●
TP 110 C krypto	296420614202	●	●	●
Modul VGA 4 Module VGA 4	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300A SAT Module SER 300A	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul DER 1101 S/T-CI Module DER 1101 S/T-CI	GAG6900	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul DER 1100 S-CI Module DER 1100 S-CI	GAG6600	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable

		ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY (VNM) CUC 1838	LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY (VNM) CUC 1839
Bestell-Nr. Order No.		GCN6300	GCM3000
Chassis-Nr. Chassis No.		297040114700	297040114400
Tuner	295043010200	●	●
Signal-Baustein Signal Module	295042022200	●	—
	295042622100	—	●
Feature-Modul Feature Module (Flash 32 Mbit)	295042032800	—	●
	(Flash 16 Mbit) 295042034600	●	—
Bildrohrplatte CRT Panel	293051224300	●	—
	293051224600	—	●
Dyn. Focus	293050254300	—	●
	293050254900	●	—
Bedienplatte Control Unit	295010854300	—	●
	295010855100	●	—
LED-Platte LED Board	293050176400	—	●
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010872000	●	—
	295010872100	—	●
Baustein EURO-AV Module EURO-AV	293051603800	●	—
NF-Verstärker mit Woofer AF Amplifier with Woofer	295042041500	—	●
TP 912 C	296420613300	●	—
TP 110 C krypto	296420614202	—	●
Modul VGA 4 Module VGA 4	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300A SAT Module SER 300A	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul DER 1101 S/T-CI Module DER 1101 S/T-CI	GAG6900	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul DER 1100 S-CI Module DER 1100 S-CI	GAG6600	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
WT 2	GAG8900	—	nachrüstbar retrofitable


Technische Daten / Technical Data

	ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY	ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110/8 DOLBY	LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY
	(VNM) CUC 1838	(VNM) CUC 1838	(VNM) CUC 1838
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	68cm	68cm
Bildröhre Picture tube	72cm (29") Real Flat, Blackline S, CCS, Invar Samsung single gun 106°	72cm (29") Real Flat, Blackline S, CCS, Invar Samsung single gun 106°	72cm (29") Real Flat, Blackline S, CCS, Invar Samsung single gun 106°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom
Elektronik / Electronic			
Flash	16 Mbit	16 Mbit	16 Mbit
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3.5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
DER 1100 S-CI	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
DER 1100 S/T-CI	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V±15%	230V±15%	230V±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W	ca. 115W	ca. 115W
Standby	ca. 1W	ca. 1W	ca. 1W

	ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY (VNM) CUC 1838	LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY (VNM) CUC 1839
Bildröhre / Picture Tube		
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	80cm
Bildröhre Picture tube	72cm (29") Real Flat, Black Line S, CCS, Invar, Samsung DAF gun / 106°	16:9, 84cm (33") MEGATRON Flat, Real Flat, Black Line S, CCS, Invar, Toshiba optionally Thomson MM 110°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom
Elektronik / Electronic		
Flash	16 Mbit	32 Mbit
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 4 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 4 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten, ca. 300 Seiten mit Teleweb TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages, ca. 300 pages with Teleweb
Teleweb	–	Ja, schnurlos-digitaler Empfang via VBI-Linie Yes, wireless-digital reception via VBI-Lines
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x25W	Stereo 3-Kanal 65W aktiv Stereo 3-channel 65W activ
Anschlüsse Front / Connections Front		
Kopfhörer Headphones	Stereo 3.5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts	
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in
S-Video	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel		
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 3 (blau/blue)	FBAS Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, 16:9 / Pin 8 CCVS input, SCVS input, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8	–
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
DER 1100 S-CI	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
DER 1100 S/T-CI	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage		
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V±15%	230V±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W	ca. 120W
Standby	ca. 1W	ca. 1W


Messpunkte (Chassis) / Testpoints (Chassis)

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View



Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View



Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
BR100	94	206	BR192	180	23	C21502	128	240	C61522	259	118	L53502	19	183	R60503	213	187
BR101	84	108	BR193	91	59	C21512	120	232	C61524	199	105	L53503	19	198	R60504	271	141
BR102	113	164	BR194	183	20	C21631	135	218	C61525	202	115	L53511	41	194			
BR103	16	144	BR195	114	58	C21658	128	250	C61527	254	129	L53512	88	143	R60506	226	187
BR104	16	170				C21662	329	204							R60508	263	175
			BR196	186	54				C61531	164	121	L53521	70	179	R60512	254	152
BR105	275	70	BR197	169	13	C22501	245	194	C61537	161	59	L53574	93	162	R60513	269	136
BR106	242	155	BR199	324	197	C40502	292	18	C61539	150	131	L55514	28	142	R60528	170	215
BR108	172	64	BR200	134	194	C40532	199	28	C61541	240	69	L60506	192	164			
BR109	337	94	BR201	196	176	C40534	223	26	C61549	210	57	L60518	152	228	R60801	290	170
BR110	174	25				C40537	261	36							R60802	303	169
			BR202	127	29				C61551	271	110	L60528	169	236	R60803	200	199
BR111	190	84	BR204	190	55	C44506	329	41	C61559	267	63	L60804	180	200	R60804	191	196
BR112	169	127	BR205	99	25	C44508	335	41	C61561	240	106	L60812	306	135	R61508	331	185
BR113	139	229	BR206	188	17	C50512	119	113	C61562	233	116	L61511	189	133			
BR114	133	235	BR300	89	54	C50514	105	110	C61563	212	110	L61514	182	104	R61512	138	160
BR115	149	85				C50526	93	111							R61518	152	141
			BR301	88	29				C61566	222	115	L61521	249	119	R61527	69	59
BR116	176	89	BR302	137	53	C50527	54	111	C62501	265	224	L61524	204	126	R61533	116	208
BR117	43	111	BR303	183	12	C52501	41	117	C62502	207	223	L61527	141	119	R61558	294	106
BR118	130	106	BR304	244	29	C52502	42	91	C62521	192	245	L61538	155	108			
BR119	111	142	BR305	317	71	C52504	43	108	C62548	192	145	L61548	227	57	R61562	130	93
BR120	91	102				C53506	50	175							R61563	66	102
			BR306	26	91				C62549	145	238	L61549	198	58	R61572	303	123
BR121	278	66	BR307	183	141	C53507	49	158	C84501	347	173	L61558	281	80	R61586	319	191
BR122	314	108	BR308	8	231	C53509	50	184				L61561	241	119	R62501	245	226
BR123	303	91	BR309	190	190	C53511	28	200	D21512	123	247	L61562	139	102			
BR124	297	57	BR310	342	91	C53512	49	149	D21621	134	90	L61566	231	126	R62502	210	197
BR125	319	134				C53513	61	150	D21622	134	95				R62503	253	230
			BR311	313	10				D40532	120	61	L61567	139	109	R62549	146	243
BR126	322	194	BR312	177	54	C53516	106	201	D50513	115	102	L62501	232	226	R85513	300	91
BR127	216	54	BR313	68	251	C53517	99	201				L62527	186	233	R85514	300	80
BR128	154	145	BR314	31	24	C53518	101	217	D52506	25	85				S01	107	15
BR129	273	117	BR315	323	130	C53519	101	213	D53508	64	192	MECH01	158	220	S02	107	43
BR130	78	123				C53571	33	175	D53519	92	209				S03	132	77
			BR316	44	103				D53571	8	167	NETZ01	294	198	S62501	309	219
BR131	136	231	BR317	245	80	C53572	22	162	D53572	8	140	NETZ02	294	205			
BR133	280	92	BR318	287	163	C53573	51	140							SH01	44	166
BR134	81	115	BR319	135	64	C54501	34	247	D54501	30	242	OK22505	310	199	SH02	59	166
BR135	216	226				C54502	120	221	D54511	29	233	OK60531	270	129	SH03	51	166
BR136	121	198	BR10003	325	85	C54511	25	238	D55512	23	131	OK60546	310	186			
									D60504	240	188	OK60805	310	176	SI52501	118	137
BR137	94	228	BR10004	325	93	C54512	23	250	D60506	240	180				SI60501	177	156
BR138	89	203	BR10005	325	88	C55503	120	161				P+	341	107	SI61521	257	105
BR139	133	135	BR10006	325	58	C55504	116	161	D60509	240	176	P-	341	121	SI61524	184	91
BR140	191	202	BR10007	327	72	C55511	107	154	D60512	267	159				SI61538	150	117
BR141	306	53	BR10009	325	83	C55512	99	149	D60519	158	216	R21501	139	249			
									D60521	158	209	R21511	90	242			
BR142	305	75	BR10010	325	61	C55513	109	161	D60523	191	215	R21512	109	237	SI61561	233	106
BR143	267	79	BR10011	325	90	C57506	118	182				R21513	114	241	SI61566	222	108
BR145	290	89	BR10013	325	53	C57507	117	191	D60524	196	219	R21514	81	249	SI62501	293	237
BR146	233	79	BR10014	325	56	C58501	86	120	D61503	274	121						
BR148	215	95	BR10015	325	30	C58504	105	130	D61511	180	136	R21521	101	231	ST+M	255	88
									D61512	164	136	R21523	101	228	ST-BED01	311	39
BR149	263	83	BR10016	325	25	C58511	89	131	D61516	163	94	R21657	129	227	ST-BR	106	247
BR150	246	154	BR10019	325	28	C58512	84	131				R21683	134	210	ST-CI01	311	59
BR151	134	129	BR10020	325	80	C58513	105	138	D61521	238	94	R22501	265	192	ST-CI02	328	59
BR152	130	143	BR21641	132	206	C58514	113	124	D61524	200	94						
BR153	267	102	BR22503	232	201	C58521	119	128	D61533	126	201	R22504	228	206	ST-DO01	278	35
									D61561	245	114	R22506	231	210	ST-DO02	284	35
BR154	130	26	BR40501	269	20	C58523	99	135	D61562	139	102	R40502	260	51	ST-DOT01	292	56
BR155	146	138	BR40502	269	55	C60501	199	169				R40503	294	34	ST-E	247	202
BR157	74	111	BR40503	237	25	C60504	285	148	D61563	214	88	R40592	79	25	ST-H01	311	23
BR158	99	93	BR40504	269	16	C60506	226	176	D61566	217	119						
BR159	134	126	BR40507	255	51	C60507	235	170	D61567	139	109	R50507	71	113	ST-H02	328	28
									D61568	212	92	R50508	76	113	ST-IR_KB02	329	85
BR160	198	219	BR40511	254	35	C60509	210	170	D85501	344	194	R50526	50	123	ST-IR_KB01	311	83
BR161	289	167	BR40512	230	21	C60511	284	158				R50527	55	123	ST-JOCH	72	147
BR162	227	79	BR40513	228	30	C60512	270	173	DF-01	125	187	R50528	70	91	ST-LSL	253	24
BR163	290	33	BR40514	254	48	C60513	259	151	DF-02	125	182						
BR165	274	177	BR40516	175	36	C60518	169	165	DF-03	125	177	R50529	63	125	ST-LSR		

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)


Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	297	95	CC40598	129	7	CC61576	307	127	CR21633	129	226	CR44503	335	24	CR61507	335	194
CBR101	295	130	CC44501	337	29	CC61587	318	180				CR44504	339	46	CR61509	285	126
CBR102	121	175	CC44502	337	33	CC84502	345	46	CR21636	127	221	CR44507	338	61	CR61511	301	138
CBR103	123	191							CR21637	129	202	CR44513	287	60	CR61513	298	130
CBR104	128	133	CC44503	338	24	CC84503	351	173	CR21639	142	81	CR44514	303	63	CR61516	311	116
			CC44504	342	46	CC85511	301	73	CR21641	124	205	CR44515	301	58	CR61522	161	102
CBR105	182	9	CC44507	336	61												
CBR106	118	139	CC44512	299	58	CD21501	117	226	CR21651	127	113	CR50501	103	85	CR61536	169	110
CBR107	319	133	CC44513	305	58	CD21502	130	242	CR21652	124	117	CR50502	109	86	CR61537	172	113
CBR108	89	120				CD21503	123	232	CR21653	127	118	CR50503	125	88	CR61538	169	118
CBR109	290	81	CC44515	302	53	CD21506	95	228	CR21654	127	122	CR50504	118	86	CR61542	245	63
			CC50501	116	86	CD21636	128	216	CR21656	135	151	CR50529	81	138	CR61546	256	67
CBR111	74	25	CC50502	112	86												
CBR112	281	58	CC50504	122	86	CD21639	145	88	CR21659	118	252	CR54512	57	249	CR61547	259	69
CBR113	51	31	CC50511	125	97	CD21642	149	84	CR21662	332	201	CR55503	116	168	CR61548	260	55
CBR114	278	62				CD21656	114	132	CR21666	325	198	CR55504	106	163	CR61549	260	60
CBR115	147	135	CC50513	116	101	CD21657	108	134	CR21667	323	208	CR55506	116	150	CR61552	277	106
			CC50523	122	91	CD21666	317	208	CR21668	320	213	CR55507	105	158	CR61556	299	106
CBR116	144	123	CC52503	36	93	CD40536	222	15				CR55511	105	149	CR61557	296	111
CBR117	150	124	CC58524	121	121	CD52503	25	91	CR21672	326	208	CR55516	122	150	CR61571	301	114
CBR118	257	52				CD53519	83	204	CR21673	333	227	CR57501	110	175	CR61573	308	116
CC21503	109	224	CC60501	196	169	CD55503	119	169	CR21676	325	224	CR57502	113	175	CR61574	298	125
CC21506	106	224	CC60510	283	153	CD55504	113	164	CR21677	325	229	CR57503	118	195	CR61576	304	114
CC21628	125	214	CC60514	271	150				CR21678	330	235						
CC21639	142	89	CC60515	276	150	CD57501	110	169				CR57506	118	175	CR61577	314	116
CC21652	130	119	CC60516	283	148	CD57503	115	181	CR21679	330	231	CR57507	121	195	CR61578	311	111
						CD57504	121	186	CR21681	322	232	CR57508	116	174	CR61581	314	121
CC21656	116	119	CC60532	267	150	CD57506	110	181	CR21682	322	228	CR58504	91	121	CR61582	317	119
CC21661	331	207	CC60546	270	159	CD58501	81	118	CR22507	317	204	CR58507	99	124	CR61587	332	196
CC21663	326	203	CC60803	294	178				CR40501	193	43						
CC21671	323	203	CC60814	314	152	CD58504	86	113				CR58511	81	132	CR61589	321	180
CC21672	320	208	CC60815	322	175	CD58507	86	129	CR40521	222	35	CR58512	78	135	CR70504	45	129
						CD58511	92	132	CR40522	212	33	CR58513	102	124	CR83501	339	114
CC21673	326	234	CC61501	294	119	CD58512	95	132	CR40523	218	28	CR58514	105	120	CR83502	339	131
CC40503	238	25	CC61502	288	118	CD58521	111	132	CR40524	203	28	CR58521	113	127	CR83503	339	147
CC40504	291	23	CC61508	288	126				CR40526	206	28						
CC40506	247	43	CC61523	252	122	CD58522	102	133				CR58522	108	129	CR83504	345	169
CC40507	244	43	CC61526	258	125	CD60811	306	147	CR40527	215	28	CR58524	124	121	CR84501	345	174
						CD60812	320	152	CR40528	203	33	CR60513	264	150	CR84502	342	173
CC40513	236	43	CC61529	47	28	CD61528	42	28	CR40529	206	33	CR60515	274	150	CR85502	290	71
CC40514	240	43	CC61532	164	110	CD61538	154	124	CR40531	148	64	CR60516	279	150	CR85503	290	76
CC40522	215	33	CC61533	164	102				CR40532	270	33						
CC40523	218	33	CC61536	167	102	CD61548	230	69				CR60531	268	141	CR85504	281	62
CC40526	209	28	CC61537	172	109	CD61558	274	91	CR40533	144	64	CR60546	302	187	CR85509	290	66
						CD70501	35	103	CR40534	254	44	CR60812	320	165	CR85512	307	91
CC40527	212	28	CC61538	160	110	CD85513	303	79	CR40537	219	19	CR60813	320	170			
CC40541	176	9	CC61542	251	66				CR40538	226	27	CR60814	323	167	CT21635	130	211
CC40581	12	53	CC61543	249	58	CIC21660	328	216							CT21640	124	199
CC40582	42	78	CC61546	253	58				CR40539	251	44	CR60816	316	175	CT21650	131	114
CC40583	186	80	CC61547	259	65	CR21502	123	237	CR40541	173	9	CR60817	319	175	CT21658	125	248
						CR21503	109	229	CR40581	15	53	CR60818	329	173	CT21670	329	225
CC40584	135	88	CC61548	247	66	CR21506	106	229	CR40582	42	74	CR61501	291	118			
CC40586	136	52	CC61552	283	107	CR21621	133	83	CR40586	139	52	CR61502	297	119	CT21682	322	238
CC40593	51	9	CC61553	285	98	CR21622	136	80							CT40531	266	35
CC40594	65	9	CC61556	288	98				CR40591	66	29	CR61503	285	118	CT40591	65	23
CC40595	99	7	CC61557	296	106	CR21626	142	94	CR40593	112	26	CR61504	282	118	CT44515	297	52
						CR21627	139	98	CR40594	109	26	CR61505	323	131	CT57506	114	187
CC40596	104	7	CC61558	280	106	CR21632	122	214	CR44502	334	33	CR61506	294	114			
CC40597	109	9	CC61571	302	109												

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




GRUNDIG Service




GRUNDIG Service


GRUNDIG Service


Seite / Page 23






FEATURE MODUL	
01	TXD
02	SCL
03	RXD
04	SDA
05	U_EURO AV1
06	U_EURO AV2
07	MEGALOGIC
08	ENA_SAT
09	U_DATA(FBL)
10	R
11	G
12	B
13	GND(VIDEO)
14	VIDEO PIP
15	CHROMA PIP
16	CHROMA
17	VIDEO
18	GND(VIDEO)
19	GND(AUDIO)
20	
21	AUDIO-R VGA
22	AUDIO-L VGA
23	U_DVB
24	U_RGB
25	U_DATA 2
26	U_LAUF
27	U_RESET_MSP
28	DISEqC
29	HOR_2FH
30	HOR_FH
31	OWA
32	VG
33	+VERT
34	-VERT
35	GND(ABL)
36	GND(ABL)
37	SS
38	I_BEAM
39	TRAP
40	ROT
41	DF
42	U_MUTE
43	+8V(+Q)
44	
45	+5V(+F)
46	+5V(+F)
47	+3.3V(+N)
48	+3.3V(+N)
49	+3.3V(+H)
50	+OEKO ca.12V
51	GND(NT)
52	GND(NT)
53	GND(NT)
54	U_STAND_BY
55	U_COPY_MODE
56	IR
57	KB
58	LED gruen
59	LED rot
60	U_IDENT
61	U_ENTMAG
62	POWER OFF
63	BUS/BUSY








+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
C70002	196	23	C70251	95	25	L70002	185	28	L70275	106	35	Q70275	96	35	ST-TEST01	53	103
C70003	213	29	C70261	110	26	L70003	204	37	L70301	157	25	Q70320	119	70	ST70281	78	53
C70005	206	23				L70004	179	28				Q80205	79	79	ST_I2S_5V	164	86
C70181	216	21	C70301	136	27	L70005	198	37	L70320	162	26	R70045	132	22			
C70201	47	27	C70304	153	33	L70016	24	31	L70402	170	28	R70046	124	22			
			C70309	145	37	L70017	25	40	L70473	120	22	R70121	128	22			
C70206	32	45	C70331	32	91	L70021	9	20	L80237	126	117	R70477	150	22			
C70211	80	23	C70332	32	88	L70026	16	13	L80248	121	117	R70480	142	22			
C70215	85	27				L70031	25	13									
C70218	65	27	C70333	32	84	L70036	9	35	L80253	116	117						
C70221	54	27	C70334	132	67				P-CS03	56	99	R70481	146	22			
			C70335	132	71	L70201	40	31	P-CSSDRAM	48	110	S03	125	2			
C70230	40	45	C70336	132	74	L70205	35	31	P10	140	81	ST-JTAG	30	133			
C70232	36	67	C70401	181	47	L70211	75	23	P11	143	83	ST-PIP01	20	120			
C70240	21	64				L70215	91	22	P12	58	81	ST-PIP02	20	55			
C70241	21	59	C80237	133	104	L70218	71	23	P13	60	78	ST-PRG01	6	105			
C70243	29	75	C80248	118	104				P14	141	84	ST-RGB	27	152			
						L70221	59	23				ST-TEST03	54	121			
C70244	29	70	F70011	15	37	L70251	101	21	Q70228	51	37						
C70245	20	69	IC82021	75	135	L70261	105	21									
C70246	20	73															

Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates	
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y
CC70004	191	49	CC70476	158	36	CC80163	101	90	CC84046	56	144	CNW80132	93	98	CR70319	119	33	CR70476	152	49	CR80128	107	96	CT70011	26	46	CT80110	105	84					
CC70010	27	26	CC80021	11	140	CC80171	51	84	CC84047	47	141	CNW80144	93	94									CT70015	21	26	CT80204	32	38						
CC70081	188	56	CC80031	123	83	CC80172	49	84	CC84078	48	144	CNW80161	93	90	CR70342	138	74	CR70477	152	47	CR80136	107	101	CT70155	10	67	CT80308	101	80					
CC70082	178	65	CC80037	117	92	CC80173	48	88	CC84079	61	120	CNW80171	54	90	CR70343	138	71	CR80044	99	73	CR80137	107	99	CT70227	81	34	CT80310	105	80					
CC70083	167	76	CC80071	91	110	CC80174	48	90				CNW80181	54	94	CR70344	138	68	CR80006	102	72	CR80152	101	96	CT70305	144	72								
									CIC70150	15	82	CNW80191	63	81	CR70345	25	92	CR80007	92	74	CR80156	107	94											
CC70084	146	98	CC80072	83	117	CC80181	48	92	CIC70180	213	13			CR70346	25	84	CR80009	131	81	CR80157	107	92	CT70306	147	63									
CC70154	23	82	CC80073	77	117	CC80182	48	94	CIC70200	58	54											CT70420	160	56										
CC70162	11	73	CC80074	68	117	CC80183	48	96	CIC70250	97	49	CR70004	25	26	CR70347	25	87	CR80032	123	87	CR80158	107	90	CT70422	160	60								
CC70180	212	18	CC80075	56	113	CC80184	50	96	CIC70300	127	50	CR70006	191	47	CR70348	25	90	CR80033	125	87	CR80192	52	81	CT70425	160	64								
CC70200	44	20	CC80076	116	143	CC80202	68	80				CR70012	19	51	CR70410	144	44	CR80034	116	84	CR80193	50	81	CT70465	169	56								
									CIC70475	154	42	CR70013	21	46	CR70416	150	75	CR80036	116	88	CR80199	60	81											
CC70226	77	65	CC80081	137	93	CC80204	27	63	CIC80001	74	100	CR70028	78	34	CR70420	143	43	CR80037	120	92	CR80203	68	82	CT70470	127	34								
CC70302	112	50	CC80114	89	81	CC80205	71	81	CIC80230	97	116			CR70098	15	116	CR70421	155	61	CR80071	107	102	CR80204	30	63	CT80004	99	70						
CC70303	133	34	CC80121	95	108	CC80206	66	77	CIC80240	126	106			CR70152	16	88	CR70422	155	63	CR80076	116	147	CR80216	87	71	CT80008	93	71						
CC70306	137	35	CC80122	97	108	CC80209	71	78	CIC82001	88	135			CR70159	13	76	CR70423	155	58	CR80077	141	89	CR80217	89	71	CT80009	128	81						
CC70308	141	34	CC80123	99	108	CC80210	71	80				CR70161	14	73	CR70424	164	60	CR80078	143	89	CR80238	78	146	CT80033	119	88								
									CIC82031	102	146	CR70207	61	67	CR70426	155	66	CR80081	134	93	CR80240	96	122	CT80034	119	84								
CC70309	122	34	CC80131	101	108	CC80213	92	86						CR70427	165	63	CR70428	155	63	CR80082	134	89	CR80241	52	144	CT80041	135	85						
CC70313	147	59	CC80132	97	102	CC80214	94	86	CL70321	117	66	CR70224	73	64	CR70429	154	73	CR80089	10	128	CR80250	48	103	CT80042	131	85								
CC70316	145	62	CC80133	98	102	CC80233	140	96	CL70322	123	66	CR70227	76	34	CR70429	155	66	CR80090	21	124	CR80251	47	107	CT80075	118	145								
CC70418	159	70	CC80142	100	102	CC80249	96	145	CL80109	95	81	CR70229	85	34	CR70430	143	41	CR80099	10	131	CR80252	47	105	CT80077	118	80								
CC70420	164	56	CC80143	102	102	CC80254	56	103	CL80110	97	80	CR70244	11	90	CR70455	96	62	CR80114	86	81	CR80253	49	101											
									CL80119	98	77	CR70245	9	87									CT80080	138	89									
CC70428	157	71	CC80144	97	96	CC82005	78	123				CR70302	143	47	CR70461	173	55	CR80117	105	111	CR80254	49	100	CT80085	10	125								
CC70455	88	63	CC80151	99	96	CC82021	100	124	CL80120	102	77	CR70303	115	34	CR70463	169	53	CR80118	105	109	CR80265	71	124	CT80090	10	134								
CC70460	165	51	CC80153	103	96	CC82031	106	145	CL80256	65	120	CR70313	147	66	CR70464	169	62	CR80119	105	107	CR82005	78	125	CT80095	17	125								
CC70461	173	53	CC80161	97	90	CC82043	74	145				CR70316	145	47	CR70473	117	29	CR80127	107	97	CR82031	99	146	CT80108	101	84								
CC70464	169	60	CC80162	99	90	CC84044	60	144	CNW80121	93	103																							

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CR70005	22	27	CR70310	144	21	CR80022	13	139	CR80211	32	137
CR70010	19	23	CR70311	142	65				CR80212	108	140
CR70011	19	49	CR70312	145	72	CR80023	8	138	CR80213	90	91
CR70014	21	23	CR70314	122	21	CR80024	107	94			
			CR70315	120	21	CR80026	7	134	CR80214	89	91
CR70015	26	25				CR80041	136	84	CR80215	98	99
CR70016	21	46	CR70322	149	44	CR80042	134	84	CR80218	73	77
CR70017	25	50	CR70323	144	25				CR80219	26	137
CR70020	13	18	CR70324	143	44	CR80063	27	113	CR80221	71	77
CR70021	10	25	CR70325	146	25	CR80064	33	110			
			CR70326	145	44	CR80066	40	98	CR80222	69	77
CR70022	10	27				CR80067	33	101	CR80223	85	77
CR70025	21	10	CR70331	139	76	CR80068	25	104	CR80226	57	80
CR70026	19	18	CR70332	139	73				CR80227	93	111
CR70027	16	18	CR70333	139	71	CR80072	102	97	CR80228	90	115
CR70030	34	16	CR70334	139	68	CR80073	108	98			
			CR70335	25	92	CR80074	107	93	CR80231	90	117
CR70031	28	18				CR80087	10	128	CR80232	91	111
CR70032	25	18	CR70336	25	85	CR80088	10	126	CR80243	45	136
CR70035	7	28	CR70337	25	87				CR80244	46	117
CR70036	8	40	CR70338	25	90	CR80097	10	133	CR80245	59	100
CR70037	9	44	CR70341	130	77	CR80098	10	131			
			CR70352	133	43	CR80101	201	34	CR80255	57	100
CR70077	105	108				CR80103	196	50	CR80257	114	137
CR70083	151	39	CR70353	131	43	CR80105	196	30	CR80258	121	134
CR70097	13	68	CR70354	128	43				CR80259	125	129
CR70120	125	36	CR70356	125	43	CR80106	98	79	CR80260	43	105
CR70123	126	33	CR70357	123	43	CR80107	101	87			
			CR70358	120	44	CR80111	98	78	CR80264	118	127
CR70125	139	23				CR80112	101	85	CR80266	43	128
CR70126	150	22	CR70411	160	56	CR80116	85	86	CR80268	114	133
CR70128	126	23	CR70412	160	60				CR80306	106	79
CR70151	17	78	CR70413	152	56	CR80126	104	105	CR80307	101	83
CR70154	114	94	CR70414	152	62	CR80138	90	93			
			CR70416	160	65	CR80146	90	95	CR80308	101	78
CR70156	14	76				CR80147	90	97	CR80311	106	81
CR70180	213	18	CR70417	149	67	CR80148	90	98	CR80312	101	81
CR70181	209	15	CR70419	152	67				CR80313	105	83
CR70182	201	18	CR70431	175	54	CR80166	56	90	CR82001	86	1

Signal-Baustein / Signal Module 295042022100 / 2200 / 295042622100



SIGNAL-BAUSTEIN

SIGNAL MODULE
MODULE SIGNAL
MODULO SEGNALE
MODULO DE SENAL

29504-202.2100

-202.2200


-262.2100

-262.2200

ZUR BUCHSENPLATTE
TO SOCKET BOARD
VERS C.I. PRISES
ALLA PIASTRA PRESE
LA PLACA DE TOMAS
Seite / Page 57


ST-A3

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V



090701


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View



Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
BR02	122	14	BR38	16	84	BR102	147	85	C43002	113	90	L33001	94	53	R43181	68	48
BR03	119	20	BR39	38	83	BR103	132	87	C43007	102	89	L43101	80	45	R43184	81	74
BR04	119	18	BR43	64	25	BR104	129	88	C43012	122	90				R43192	29	66
BR05	105	29	BR44	58	97				C43017	118	95				R43193	25	35
BR06	98	32	BR46	60	97	BR106	27	40									
BR07	96	32	BR48	68	99	BR107	29	82	C43022	86	89				R43194	25	69
BR08	92	32				BR108	72	96	C43027	79	89				R43196	25	32
BR10	73	28	BR49	65	99	BR300	153	15	C43032	107	85				R43198	25	37
BR12	84	32	BR52	74	96	BR301	130	73	C43037	96	87				R43202	32	98
BR13	81	32	BR53	78	78	BR302	106	51	C43141	80	51				R43203	28	45
			BR54	92	84	BR303	110	39									
BR14	78	32	BR55	90	84	BR304	75	108	C43172	42	109				R43209	28	48
BR15	76	32				BR305	18	143	C43181	21	52				R43214	30	57
BR16	58	25	BR56	88	101												
BR17	62	25	BR57	128	114	C31004	41	165	F32016	78	159				S02	100	2
BR18	72	17	BR58	78	166	C31006	53	165	F32019	82	145				R33032	99	76
			BR59	159	73	C32002	125	127	F32021	101	148				R33044	90	33
BR20	54	22	BR61	63	97	C32003	29	165	F32081	108	99				R41031	114	23
BR21	52	22				C32042	115	127							R43014	28	89
BR22	16	26	BR62	56	59				IC33015	142	38				R43015	28	64
BR26	44	36	BR63	125	23	C32048	119	132	IC43140	70	63				R43103	49	105
BR27	61	41	BR64	69	14	C33003	100	58							R43118	28	86
			BR65	95	132	C33006	137	81	L31001	83	104				R43136	39	70
			BR66	135	37	C41001	132	18	L32051	91	104				R43137	50	62
BR28	40	42				C41011	141	18	L32092	82	116				R43144	19	99
BR29	57	54	BR100	52	84				L32094	79	128						
BR30	57	50	BR101	101	14	C41032	139	29							R43147	37	59
BR32	35	54															

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View





Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	35	15	CC33008	128	78	CC43139	47	67	CR32066	117	116	CR41003	151	42	CR43199	40	58
CBR105	13	134	CC33009	132	77	CC43142	70	51	CR32067	108	119	CR41004	149	47			
CBR106	74	91	CC33011	135	45	CC43143	70	73	CR32068	108	117				CR43206	46	19
CBR108	83	90	CC33012	135	48	CC43146	16	111				CR41006	153	42	CR43207	76	20
CBR111	70	70	CC33014	142	35				CR32069	97	111	CR41011	146	24	CR43208	104	16
CBR114	42	25	CC33015	142	32	CC43147	17	53	CR32071	112	119	CR41012	145	28	CR43210	35	54
CBR123	47	32	CC33016	148	42	CC43148	61	75	CR32072	112	117	CR41013	143	24	CR43211	78	69
CBR124	107	18	CC33018	140	48	CC43171	39	113	CR32073	112	115	CR41014	151	24			
CBR126	53	47	CC33023	121	72	CC43182	24	52	CR32076	127	108				CR43212	28	71
CBR131	58	118	CC33024	118	72	CC43191	42	31				CR41016	149	24	CR43213	28	73
									CR32077	125	125	CR41201	158	82	CR43216	78	80
						CC43201	48	47	CR32078	132	117	CR43003	17	84			
CBR137	117	36	CC33026	115	72	CD32012	93	145	CR32081	107	105	CR43008	21	72	CT32004	116	136
CBR143	58	120	CC33027	116	67	CD32013	93	149	CR32082	119	104	CR43013	13	70	CT32007	93	159
CBR144	93	108	CC33031	105	64	CD32014	93	152	CR32086	117	119				CT32009	100	159
CBR145	122	104	CC33032	111	62	CD32016	82	151				CR43018	16	74	CT32012	99	146
CBR149	112	113	CC33033	138	75	CD32017	82	154	CR32087	160	88	CR43023	19	25	CT32021	81	146
									CR32092	84	117	CR43028	16	23			
CBR150	40	135	CC33034	138	78	CIC31010	49	145	CR32094	85	121	CR43033	14	15	CT32063	102	114
CBR153	70	75	CC33036	111	68	CIC32040	95	128	CR33001	107	53	CR43038	22	15	CT32070	99	103
CBR154	37	135	CC33037	108	67	CIC33010	126	58	CR33013	119	40				CT32073	109	108
CBR155	33	135	CC33038	140	71	CIC43130	44	80				CR43101	25	6	CT32076	103	108
CBR156	108	113	CC33039	137	70	CIC43190	35	23	CR33014	145	45	CR43102	58	84	CT32077	127	121
									CR33016	145	42	CR43104	51	47			
CBR157	47	152	CC33040	121	19				CR33017	140	45	CR43111	22	93	CT32081	115	104
CBR158	103	103	CC33042	121	16	CIC43200	41	46	CR33023	98	77	CR43112	16	94	CT32086	117	123
CBR159	27	67	CC33043	108	49				CR33024	98	74				CT33055	153	53
CBR160	27	63	CC33044	105	48	CL31005	43	152				CR43113	17	99	CT33065	153	29
CBR161	62	72	CC33047	108	44	CL31006	39	152	CR33025	111	73	CR43116	17	104	CT33075	153	61
						CL31007	30	6	CR33026	147	84	CR43117	15	116			
CBR162	39	54	CC33048	112	47	CL31008	30	9	CR33027	147	86	CR43121	16	28	CT33085	153	69
CBR163	61	81	CC33051	146	48	CL33093	128	41	CR33029	108	75	CR43122	16	35	CT33105	153	79
CBR164	38	35	CC33052	149	53				CR33033	138	84				CT41005	153	47
CBR166	33	35	CC33053	153	57	CL33096	131	41				CR43123	18	46	CT41006	153	37
CBR167	17	102	CC33061	143	48				CR33034	135	84	CR43126	16	46	CT41010	152	19
						CR31002	41	156	CR33036	93	81	CR43127	17	56			
CBR300	108	72	CC33062	149	28	CR31003	35	156	CR33037	90	81	CR43128	16	11	CT41011	146	19
CC31001	53	156	CC33063	153	33	CR31005	128	113	CR33038	142	84	CR43129	51	72	CT43130	56	73
CC31003	30	138	CC33071	143	65	CR31008	56	167	CR33039	140	84				CT43131	56	65
CC31005	56	163	CC33072	148	60	CR31009	130	113				CR43130	54	69	CT43145	49	113
CC31007	58	156	CC33073	153	65				CR33041	98	72	CR43131	47	62	CT43150	41	122
CC31011	49	140				CR31010	56	163	CR33042	97	53	CR43132	53	60			
			CC33081	143	71	CR31011	40	145	CR33051	143	53	CR43133	64	44	CT43170	38	117
CC32001	127	117	CC33082	148	68	CR31012	40	148	CR33052	145	53	CR43134	48	70	CT43180	21	60
CC32019	107	149	CC33083	153	74	CR31013	51	152	CR33053	149	57				CT43210	73	82
CC32031	30	156	CC33086	121	77	CR32001	108	133				CR43135	47	65	CT43215	31	77
CC32032	88	111	CC33087	108	61				CR33061	141	53	CR43138	59	69	CT43220	35	60
CC32033	82	134				CR32002	110	133	CR33062	149	37	CR43139	53	77			
			CC33089	88	35	CR32003	111	136	CR33063	149	33	CR43141	44	113			
CC32034	108	122	CC33094	84	34	CR32004	111	139	CR33071	143	63	CR43142	44	117			
CC32035	13	8	CC33101	149	80	CR32006	100	164	CR33072	148	65				CR43143	51	117
CC32036	25	9	CC41200	160	82	CR32007	97	162				CR43145	69	66	CR43146	65	79
CC32041	93	72	CC43003	17	81				CR33073	148	63	CR43147	55	80	CR43148	55	82
CC32043	108	125				CR32008	89	154									
			CC43008	21	74	CR32009	110	149	CR33081	140	66	CR43149	55	88			
CC32044	82	130	CC43013	21	81	CR32011	99	152	CR33082	143	68	CR43152	60	125			
CC32046	82	127	CC43014	60	21	CR32012	99	150	CR33083	148	71	CR43153	57	125			
CC32047	113	130	CC43015	19	9	CR32013	110	145	CR33087	111	38	CR43154	70	54	CR43161	78	63
CC32079	132	120	CC43016	65	21							CR43162	78	65			
CC32082	123	109				CR32019	112	149	CR33088	111	41	CR43163	78	61			
			CC43018	20	78	CR32021	86	151	CR33089	109	36	CR43166	78	58			
CC32083	119	109	CC43023	23	24	CR32022	81	139	CR33090	134	38	CR43173	32	120			
CC32084	114	109	CC43028	20	22	CR32031	25	156	CR33091	103	29	CR43174	32	118			
CC32086	117	109	CC43033	18	16	CR32032	92	114	CR33092	103	27						
CC32092	81	117	CC43038	22	18							CR43176	32	116			
CC32093	73	121	CC43101	116	17	CR32042	108	128	CR33093	128	36	CR43182	16	58			
			CC43102	22	9	CR32046	86	128	CR33094	101	33	CR43183	16	62			
CC32094	82	121	CC43131	62	84	CR32061	97	116	CR33095	127	23	CR43197	35	35			
CC32095	76	121	CC43132	61	78	CR32062	108	115	CR33096	131	36						
CC33001	103	57	CC43133	62	66	CR32063	112	122	CR33098	136	38						
CC33002	98	58															
CC33007	124	77	CC43137	58	58	CR32064	117	114	CR33101	145	80						
						CR32065	97	113	CR41001	137	23						
									CR41002	141	25						

-122.3500 (70cm PHI 16:9 RF)
-122.3600 (82cm PHI 16:9 SF)
-122.4200 (84cm VC)
-122.4300 (72cm SAMS RF)
-122.4500 (72cm SAMS RF)
-122.4600 (84cm TOSH RF)





Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates									
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y						
BR100	120	83	C24032			50	80	D24037			64	72	L21111			124	42	R24033			96	79	RE01			29	13			
BR101	31	100										L65002			31	97	R24036			85	87									
BR103	47	103	C24072			101	81	D24038			83	78	L65019			13	45	R24038			61	68	STBR			120	19			
BR104	80	80	C65011			11	75	D24071			82	109	L65020			13	45	R24073			111	80	STDF01			66	16			
BR105	115	14	C65021			22	73	D24077			104	71	L65023			23	37	R24078			104	60	STGM02			9	35			
			C65022			24	48	D24078			108	79										STRGB			64	111				
BR106	59	92	C65023			23	58	D24106			111	45	M01			107	20	R24124			77	95								
BR107	71	14																R24131			105	85	T65015			10	62			
BR108	88	76	C65025			15	57	D24142			80	68	R21106			44	48	R65019			7	44	T65025			22	65			
C21104	43	33				D24007			33	75	IC24000			41	84	R21116			37	40	R65024			4	44	TR01			77	33
C21111	73	79	D24008			36	80	IC24030			92	84	R21117			37	58	R24003			44	79								
C21116	33	56	D24011			98	90	IC24070			117	84	R24008			53	63	R65028			20	35	UG02			38	25			
C24011	113	50	D24036			56	83													R65029			18	35						

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	59	108	CC24121	67	95	CR24030	101	91	CR24123	57	104	CR65021	25	63	CT24125	63	100
CBR101	64	108	CC24122	72	95	CR24031	98	91				CR65022	27	68			
CBR102	54	96	CC65002	15	83	CR24032	99	88	CR24126	54	104	CR65023	17	69	CT24130	48	99
CC24001	44	91	CC65008	15	86	CR24037	97	74	CR24127	52	104				CT24135	47	106
CC24003	35	89	CC65017	11	56	CR24070	110	96	CR24141	83	71	CR65026	25	61	CT24140	77	104
CC24006	52	91	CC65026	17	63	CR24071	109	92	CR24142	76	71	CR65027	25	46	CT24142	80	67
CC24007	48	72	CC65027	23	52	CR24072	105	90	CR24143	73	68	CR65050	41	107	CT24145	77	99
CC24013	123	94	CC65051	16	102	CR24077	113	69	CR24144	80	86	CR65051	22	102	CT65003	11	90
			CC65052	13	102	CR24101	111	28	CR42106	117	28	CR65052	10	102	CT65004	18	90
CC24031	96	91	CC65058	23	96	CR24102	114	45	CR42107	114	28				CT65005	10	84
CC24033	87	89							CR65003	10	80	CR65054	9	99	CT65010	23	82
CC24036	84	89	CC65061	7	96	CR24103	113	49	CR65006	14	78	CR65056	19	102	CT65055	18	95
CC24037	97	77				CR24111	59	105				CR65057	15	99			
CC24071	111	92	CD65011	11	68	CR24112	52	99	CR65007	17	78	CR65058	23	91	CT65060	11	95
			CD65021	23	68	CR24113	67	105	CR65008	22	86						
CC24073	123	89				CR24116	70	99	CR65011	8	69	CR65061	7	91			
CC24077	118	69	CR24000	49	91				CR65012	11	62				CT24105	110	44
CC24110	55	108	CR24001	47	91	CR24117	61	105	CR65013	8	67				CT24110	113	35
CC24113	64	105	CR24002	48	87	CR24118	69	95							CT24115	57	99
CC24116	68	99	CR24007	45	76	CR24121	63	96	CR65016	7	57				CT24120	71	104
			CR24011	77	88	CR24122	73	99	CR65017	7	55						

Fokussierungsplatte / Focussing Board 293050254300 / 4900




Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
BR64101	23	58	C64229	24	101	DF-01	53	1	R64011	80	58	R64232	17	74	T64227	26	81
BR64102	68	20	C64233	14	74	DF-02	58	1	R64012	88	58	R64233	17	88	T64241	32	70
BR64103	73	19				DF-03	63	1				R64241	27	63			
BR64104	76	47	C64243	49	64	DF-04	68	1	R64016	64	70	R64242	30	58	T64243	43	65
			C64247	78	34	DF-05	73	1	R64101	86	33	R64243	37	58	T64246	39	46
C64001	78	102							R64112	67	70						
C64002	101	102	D64010	73	74	DF-06	78	1	R64201	67	38	R64246	40	63	TR64001	102	69
C64003	89	98	D64011	88	72	DF-07	83	1	R64203	35	38	R64247	69	38			
C64006	56	84	D64012	78	72	DF-08	88	1									
C64012	84	58	D64013	84	72				R64204	61	38	ST-DF01	65	122			
			D64014	81	72	FS64001	51	92	R64211	22	34	ST-DFB	71	95			
C64201	73	34							R64212	15	46	ST-ROT03	25	120			
C64202	54	37	D64211	32	40	IC64220	52	50	R64223	58	38	ST-UB01	11	120			
C64203	43	37	D64212	27	40				R64224	19	59	ST01	89	124			
C64211	16	34	D64223	57	63	L64229	22	111									
C64212	22	46	D64263	12	93	L64290	14	112	R64226	20	74	ST02	89	122			
			D64264	9	109				R64227	16	59						
C64221	49	37				R64003	99	120	R64228	20	86	T64016	74	59			
C64222	61	57	D64268	7	93	R64006	46	111	R64229	20	99	T64110	86	43			
C64223	54	61	D64289	5	109	R64010	76	74	R64231	15	100	T64224	32	81			




Bedieneinheit mit Keyboard / Control Unit with Keyboard 295010855100




Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View



Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View




Bedieneinheit mit Keyboard / Control Unit with Keyboard 295010854300




+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V


Buchsenplatte / Socket Board 293050084800




Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View




Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View




Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View




LED-Platte / LED Board 293050176400




Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View




EURO-AV-Buchsenplatte / EURO-AV Socket Board 293051603800




Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View




Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View




Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View



Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View




Netzschalterplatte / Mains Switch Board 295010870300 / 2000





*	OPTION A	OPTION B	ST-BA	ST-IR_KB1	ST-IR_KB2	CR84002	CR85001	CR85002	ST-NETZ1
-087.0300 DIGI 100	X	—	—	—	X	10	0	—	—
-087.0700 DIGI 100	—	X	X	—	X	—	0	—	—
-087.1200 DIGI 100	—	X	X	—	X	—	0	—	—
-087.1900 CUC 2130	X	—	—	X	—	100	—	0	X
-087.2000 DIGI 100	—	X	X	—	X	—	0	—	—


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View




Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

**Keyboard 295010840700**


NF-Verstärker mit Woofer / AF Amplifier with Woofer 295042041500



Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View



Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View



Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

9 / 2001

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921993014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4700 PROCON SILBER /PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921993014000		ELEGANCE 72 MF 72-3110 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 72 MF 72-3110 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354460101	2	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0210.000		295017610103	5	BEDIENEINSATZ M.KLAPPE	CONTROL INSERT W.FLAP
0212.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0213.000		297006530101	5	ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0217.000		296088640102		SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017623101	5	KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR-WINDOW
0300.000		296366930201	4	GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104096301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
WW.		291105256301	4	TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000	△	297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000		092461567501	4	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000	△	812612528700		EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000	△	830006889400	X	BILDROHR A 68 QCP893X539 SAMSUNG	PICT. TUBE A 68 QCP893X539 SAMSUNG
1200.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2000.000	△	829099131600	X	NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKE
2300.000		293051224500		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614202	X	TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219939410300	X	BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		219939410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		219939410500	X	BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400	X	SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560043800		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040114900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100	CHASSIS TV STEREO DIGI 100
				CUC 1838	CUC 1838
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110 DOLBY



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

8 / 2001

ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921993024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL8600 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921993024000		ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354460101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0212.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0213.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017623101		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0250.000		293031369301		KOAX-ADAPTER	COAX-ADAPTER
0300.000		296366930201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104106303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
WW.		291105266302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461567501		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000	△	830006889400		BILDROHR A 68 QCP893X539 SAMSUNG	PICTURE TUBE A 6 QCP893X539 SAMSUNG
1200.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2000.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000		293051224500	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURETUBE BOARD DIGI 100
2400.000		296420614202		TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
219939410601				BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
219939410701				BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
219939410801				BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
219939410901				BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
219939411001				BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
219939411101				BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
720100305000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
720100305400				SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
296560043800				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
297040115000			X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PART LIST WW. = OPTIONAL
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ELEGANCE 72 MF 72-3110/8 DOLBY



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2001 LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 922214023800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9100 AQUA SILBER/AQUA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922214023800		LEEMAX 72 MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAX 72 MF 72-9110/8 DOLBY AQUA SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354830102		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260459700	2	LS-KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0205.000		296366800102	2	ABDECKUNG LAUTSPRECHER	COVER LOUDSPEAKER
0212.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0213.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0215.000		295017790102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		295017840101		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0220.000		295017800101		VERLÄNGERUNG TASTENKNOPF	EXTENSION KEY KNOB
0225.000		296366990101		KLAPPE	FLAP
0226.000		270412170100		DRUCKSCHNAPPER Klappe	PRESSURE SNAPPER FLAP
0227.000		297033750100		DRUCKFEDER Klappe	PRESSURE SPRING COMPRESSION FLAP
0228.000		295015200100		LICHTLEITER	LIGHT GUIDE
0229.000		295017300101		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366638906		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104496303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
WW.		291104906303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461567501		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000	△	830006889400		BILDROHR A 68 QCP893X539 SAMSUNG	PICT. TUBE A 68 QCP893X539 SAMSUNG
1200.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2000.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKO
2300.000		293051224500	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614202		TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222149410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION INSTRUCTIONS D
		222149410301		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION INSTRUCTIONS F/I
		222149410401		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION INSTRUCTIONS GB/NL
		222149410501		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		222149410601		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION INSTRUCTIONS DK/FIN
		222149410701		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION INSTRUCTIONS S/N
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560043800		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040114800	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

9 / 2001

ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922253012600 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN6300 CLASSIC GRAU/CLASSIC GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922253012600		ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GRAU KEIN E-TEIL	ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY CLASSIC GREY NO SPARE PART
0200.000		296355270101		GEH-VORDE RTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260460500	2	LAUTSPRECHER KOMBI 8 OHM	SPEAKER COMBI 8 OHM
0207.000		296366120302		LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL.	SPEAKER GRILLE LHS W.FABRIC CPL
0207.000		296366130302		LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL.	SPEAKER GRILLE RHS W.FABRIC CPL
0208.000		297006510401		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0231.000	△	296288160200		ISOLIERFOLIE 228X100	INSULATING FOIL 228X100
0300.000		296364000301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0313.000		296364560303	4	ABDECKUNG SCHRAUBEN GEH.RUECKT.	COVER SCREW CABINET REAR PART
0320.000		291104846301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		829099052900	14	ZWISCHENSTUECK GEH.RUECKTEIL	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0700.000	△	092461567501		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	△	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE (ROT)	FOCUSING CABLE WITH GROMM
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE (BLAU)	FOCUSING CABLE WITH GROMM
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
1060.000		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO AV NO SPARE PART
1089.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
1100.000	△	830006889100		BILDR.A 68 QCP 891X539 SAMSUNG	PICT.TUBE A 68 QCP 891X539 SAMSUNG
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
1300.000		295010855100		BEDIENPLATTE M.DISPLAY	CONTROL BOARD W.DISPLAY
1301.000		295017970101		BEDIENEINSATZ	CONTROL INSERT
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		295018020101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1351.000		295018040101		FENSTEREINHEIT DRUCK KPL	WINDOW UNIT PRINT CPL
1352.000		295018010101		KLAPPE	FLAP
1383.000		293033906200		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031686100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		293035220300		S-VHS BUCHSE	S-VHS-SOCKET
1900.000	△	295010872000		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1960.000	△	297033911600		NETZSCHALTER-ECO	POWER SWITCH ECO
1970.000		295017310302		NETZTASTENKNOPF M.LICHTLEITER	KNOB POWER KEY W.LIGHTGUIDE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		293051224300	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420613300		TP 912 C FERNBEDIENUNG	TP 912 C REMOTE CONTROL
		222539410100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	296560044800		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE NO SPARE PART
	297040114700	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV MODULE EURO AV	CL 82025	810498230000	SMD FERRITPERLE HF 70 ACB
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	CT 86015	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053	DP 86005 DP 86010	830992743700 830992743700	LED DISPL PD4437 LED DISPL PD4437
CT 43305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	IC 84001	830546183600	IC TSOP1836
CT 43315	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
CT 43320	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B		295010872000	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
CT 43330	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43340	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 43360	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CD 81001	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CT 43365	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	CT 81001 CT 81002	830119005000 830100484800	SMD TRANS BSP50 SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295010855100	BEDIENPLATTE M.DISPLAY CONTROL BOARD W.DISPLAY	D 85001	830998411600	LE-DIODE L-115 WEGW
CIC 86015	830582106400	SMD IC SAA1064T-S2			



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

8 / 2001

LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 922237023700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM3000 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922237023700		LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296355090102		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260519701	2	LS-KOMBI MIT GUMMIPUFFER	SPEAKER COMBI W.RUBBER BUFFER
0204.000		296367510101	2	LS-GITTER KPL	SPEAKER GRILLE CPL
0212.000		297006510103		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0213.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0217.000		296384620101	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		295017700101		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY MAINS SWITCH
0219.000		293033750404		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY MAINS SWITCH
0220.000		295017702101		TASTENSTOESSEL NETZTASTE	BUTTON STEM KEY MAINS SWITCH
0225.000		296367540102		KLAPPE KPL OFB	FLAP CPL SURFACE TREATED
0227.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER KLAPPE	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000		296380231101	2	DAEMPFBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
0250.000		293031369301		KOAX-ADAPTER	COAX-ADAPTER
0300.000		296367350202		GEH-RUECKTEIL KPL	CABINET REAR PART CPL
0310.000		296367260102		ABDECKUNG RUECKTEIL OFB	COVER REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291104736301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0350.000		296384610101	8	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE REAR PANEL FIXING
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0500.000		295042041500	X	BAUSTEIN SUBWOOFER DIGI 100	MODULE SUBWOOFER DIGI 100
0700.000	△	092461577502		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0900.000		293050176400		LED-PLATTE DIGI 100	DIODES BOARD DIGI 100
0910.000		295017701101		AUFNAHME IR/BA	HOLDER IR/BA
1100.000	△	830002083000		BILDROHR A 80 LTM350X98 TOSHIBA	PICTURE TUBE A 80 LTM350X98 TOSHIBA
1200.000	△	292013601602		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295010854300		BEDIENPLATTE DIGI 100	CONTROL BOARD DIGI 100
1311.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033570100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033570100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1319.000		295017940102	2	VERRIEGELUNGSKNOPF	LOCK KNOB
1350.000		295017920201		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		293033906200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm OHNE SCHALT.	EARPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
1384.000		293031686100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		293035220300		S-VHS BUCHSE	S-VHS-SOCKET
1900.000	△	295010872100		NETZSCHALTERPLATTE DIGI 100	POWER SWITCH BOARD DIGI 100
1960.000	△	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	297033920100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
1980.000		295017910101		VERLAENGERUNG NETZSCHALTER	EXTENSION POWER SWITCH
1990.000		295017930103		AUFNAHME NETZPLATTE	HOLDER POWER BOARD
1995.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI60001	FUSE HOLDER SI60001
2000.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000		293051224600	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURE TUBE BOARD DIGI 100
2400.000		296420614202		TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222379410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATION ISTRUCTIONS D
		222379410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATION ISTRUCTIONS F/I
		222379410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATION ISTRUCTIONS GB/NL
		222379410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION ISTRUCTIONS E/P
		222379410600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATION ISTRUCTIONS DK/FIN
		222379410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATION ISTRUCTIONS S/N

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		296560044500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040114400	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1839 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1839 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010854300	BEDIENPLATTE DIGI 100 CONTROL BOARD DIGI 100			
C 62502	△ 851179384700	FOKO MKP336.2 0,47UF 20% 275V			
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW			
IC 84001	830546183600	IC TSOP1836			
L 62501	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH			
R 62503	831140227500	VDR SIOV-S20 K275			
SI 60001	△ 831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V			



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040114700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042022200	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042034600	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1070.000		293050254900		DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD NO SPARE PART
1071.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000	△	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE (RL)
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62501	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62502	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275VW
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62521	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62548	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 64006	851591160500	FOKO FKP1 220PF 5% 2000V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60528	8443330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60529	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	FS 64001	293032300300	FUNKENSTRECKE 1,2KV
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 40510	830536729700	IC TDA7297
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830533814500	IC TDA8145
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 58510	830520439300	IC LM393P/ 393N
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W	IC 60801	830547025300	IC TNY253
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60817	830546543100	IC TS4311Z-AP
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	IC 61535	830520497800	IC L4978
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61545	830520497800	IC L4978
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30			FERRITE BEAD
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53521	292031259700	LINEARITÄTSREGLER
CD 70501	830945505100	MELF Z-DIODE 5,1 C 0,5W			LINEARITY CONTROL
CD 85513	830945505200	MELF Z-DIODE 5,1 B 0,5W	L 53574	092468596600	BRUECKENSPULE M.KERN
					BRIDGE COIL W. CORE
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
					E/W DECOUPLING COIL
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM	L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FERRITE BEAD
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60528	△ 292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			STORAGE CHOKE
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
			L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 53508	830920100500	DIODE BA157			STORAGE CHOKE
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600	L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
D 54511	830920100500	DIODE BA157			STORAGE CHOKE
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W	L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D	L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D			DAMPING BEAD
D 60506	△ 830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P	L 62501	△ 295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B	L 62527	814052540600	FEITBAND-DR 433003038083
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FB12L52-4			WIDE BAND-CHOKE COIL
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W			
D 61511	830951603800	DIODE BYV38	OK 22505	△ 830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
D 61512	830951603800	DIODE BYV38	OK 22505	△ 830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
D 61516	△ 830951679800	DIODE BYT 08 P-1000	OK 60531	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 61521	△ 830919682000	DIODE STPR820D	OK 60546	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 61524	△ 830919682000	DIODE STPR820D	OK 60805	△ 830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
D 61533	830920100500	DIODE BA157			
D 61561	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 21521	△ 870536101100	MOW 0617 2,7 OHM 5%
D 61562	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 22501	△ 831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
D 61563	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
D 61566	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 22506	△ 870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
D 61567	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 40502	△ 873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
D 61568	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 50507	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68	R 50508	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 64011	830920002100	DIODE BAV21	R 50526	△ 870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
D 64012	830920002100	DIODE BAV21	R 50529	△ 876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
D 64013	830920002100	DIODE BAV21	R 52501	△ 870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
D 64014	830920002100	DIODE BAV21	R 52503	△ 873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 52505	△ 870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 52506	△ 870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5% LI
R 53508	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	△ 870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516	△ 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	△ 870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	△ 870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 60502	△ 870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	△ 870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	△ 873506730100	DRW 7 15 KOHM 10% STANDB.
R 60512	△ 870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	△ 876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	△ 876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802	△ 831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	△ 870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	△ 870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 61508	△ 879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	△ 870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	△ 870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	△ 870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	△ 873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.1
R 62501	△ 876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 62503	△ 831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S1 1M5
R 62549	△ 876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	△ 831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	△ 831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	△ 831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	△ 831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CV
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500	△ 292016800601	DIODEN-SPLIT TRAF0 DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500	△ 292015849702	SPERRWANDLERTRAF0 SPERRWANDLERTRAF0
TR 60800	△ 292016249700	SPERRWANDLERTRAF0 E16/5 SPERRWANDLERTRAF0
TR 64001	292014499700	FOKUSSIERUNGUEBERTRAGER FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠
(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040114800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1838 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1838 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -KEY SWITCH
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293031689401		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0241.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	△	297033910100		NETZSCHALTER O. WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE (RL
2405.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2420.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2425.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031531802	2	MONTAGECLIP D61521/IC50510	MOUNTING CLIP D61521/IC50510
2460.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2465.000		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2468.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20 63V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	△ C 62501	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	△ C 62502	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	△ C 62521	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	△ C 62548	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
△ C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	△ C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
△ C 60529	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V			
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZK84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC 21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR SKB390C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSSEL 1,5 MH
L 53521	292031259700	CHOKE
L 53574	092468596601	LINEARITÄTSREGLER
L 55514	092458160100	LINEARITY CONTROL
L 60506	810498208100	BRUECKENSPULE M.KERN
L 60507	810498208000	BRIDGE COIL W. CORE
L 60518	810498208000	O/W AUSKOPPELSPULE
L 60528	292017119700	EW COUPLING COIL
L 60812	814052499200	FERRITPERLE 0,676UH
L 61511	810498201400	FERRITPERLE 0,676UH 57205
L 61514	810498201400	FERRITPERLE 0,676UH 57205
L 61521	810498201400	FERRITE BEAD
L 61524	810498201400	SPEICHERDROSSEL
L 61527	814052499200	STORAGE CHOKE
L 61538	814052499500	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61548	814052105900	FILTER CHOKE
L 61549	814052106800	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61558	814052106700	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61558	814052105900	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61558	814052106800	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61561	810498201400	DAMPING BEAD
L 61566	810498201400	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 62501	295008359700	FILTER CHOKE
L 62527	814052540600	SPEICHER-DR 59UH
OK 22505	830600036200	SPEICHER-DR 67UH
OK 22505	830600024200	STORAGE CHOKE
OK 60531	830600001200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
OK 60546	830600001200	FILTER CHOKE
OK 60805	830600061500	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
OK 60805	830600061500	SPEICHER-DR 67UH
OK 60805	830600061500	STORAGE CHOKE
OK 60805	830600061500	DAEMPF-PERLE 433003038102
OK 60805	830600061500	DAEMPF-PERLE 433003038102
OK 60805	830600061500	DAMPING BEAD
OK 60805	830600061500	SIEB-DR 2X22MH
OK 60805	830600061500	INTERFERENCE CHOKE
OK 60805	830600061500	BREITBAND-DR 433003038083
OK 60805	830600061500	WIDE BAND CHOKE
OK 22505	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
OK 60805	830600061500	OPTO COUPLER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21521	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	8765504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER
TR 53500	292016800601	TRANSFORMER DRIVER
TR 60500	292015849702	DIODEN-SPLIT TRAFO
TR 60800	292016249700	TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60800	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60800	292016249700	B.O.TYPE CONVERTER
TR 60800	292016249700	TRANSFORMER
TR 60800	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY
TR 60800	292016249700	B.O.TYPE CONVERTER
TR 60800	292016249700	TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

9 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040114900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0241.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000		297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033996601		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE PLUG
2405.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2420.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2425.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031531802	2	MONTAGECLIP D61521/IC50510	MOUNTING CLIP D61521/IC50510
2460.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2465.000		293031561700		ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2468.000		293031561800		FOLIE WÄRMEELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	7	FOLIE WÄRMEELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503
2480.000		293031562100	2	FOLIE WÄRMEELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WÄRMEELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING
2490.000		293031562800	2	FOLIE WÄRMEELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WÄRMEELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60529	△ 851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20% 63V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62501	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62502	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA A806D
WW.	830919780600	DIODE STTA A806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA A806D
WW.	830919780600	DIODE STTA A806D
D 60506	△ 830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61516	△ 830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	△ 830919682800	DIODE STPR820D
D 61524	△ 830919682800	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431Z-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031259700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
		FERRITE BEAD
L 60528	△ 292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
		FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
		FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
		STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
		FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 62501	△ 295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814052540600	BREITBAND-DR 433003038083
		WIDE BAND CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21521	870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529	876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI S17 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506	870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW F17

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500	292016800601	DIODEN-SPLIT TRAFÖ TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500	292015849702	SPERRWANDLERTRAFÖ B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800	292016249700	SPERRWANDLERTRAFÖ STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Ersatzteilliste Spare Parts List

9 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 CHASSIS-TV-STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040115000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
		297040115000		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0216.000		295017660102		TASTENSATZ PROHRRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0241.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000		297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2010.000		293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2405.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2420.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2425.000		293031531208	8	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031531802	2	MONTAGECLIP D61521/IC50510	MOUNTING CLIP D61521/IC50510
2460.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2465.000		293031561700		ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATION D60019/60021
2468.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING
2490.000		293031562800		FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60504	851594266500	FOKO FKP2 560PF 2,5% 400V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF +50-20 63V
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62501	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62502	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275V
C 62521	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	△ 830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	△ 830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	△ 830919682000	DIODE STPR820D

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61524	△ 830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031259700	LINEARITATSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W COUPLING COIL
L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH
L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH
L 60528	△ 292017119700	FERRITE BEAD SPEICHERDROSSEL STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608 FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	DAMPING BEAD SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608 FILTER CHOKE
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% FILTER CHOKE
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 62501	△ 295008359700	DAMPING BEAD ENTSTOER-DR 2X22MH INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814052540600	BREITBAND-DR 433003038083 WIDE BAND CHOKE
OK 22505	△ 830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 22505	△ 830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 60531	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	△ 830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	△ 8306000061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2 OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21521	△ 870532901800	MOW 0411 5,1 OHM 5%
R 22501	△ 831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506	△ 870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	△ 873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50508	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
R 50526	△ 870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529	△ 876635705300	MSW 0414 150 OHM 5%
R 52501	△ 870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	△ 873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	△ 870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 52506	△ 870536901700	MOW 0617 4,7 OHM 5%
R 53502	876588600500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53503	876588600500	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53508	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516	△ 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	△ 870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	△ 870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	△ 870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 60804	△ 870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	△ 870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527	△ 870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	△ 876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	△ 876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	△ 831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	△ 831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	△ 831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	△ 831562250300	SI LOET T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1839
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1839

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040114400		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1839 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1839 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER MULTI 8	MODULE SIGNAL/IF+TUNER MULTI 8
0300.000		295042032800	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0700.000		297006400100		KLAMMER FUSSPUNKTREGLER	CLAMP LOW END CONTROL
0910.000		292107030200		FOKUSLEITUNG	FOCUS CABLE
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si60501	FUSE HOLDER Si60501
		293050254300		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	△	292105026201		NETZLEITUNG M.FERRITKERN	POWER CABLE W.FERRITE CORE
2405.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/T60506
2420.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2435.000		293031531208	4	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61521	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61521
2445.000		293031531802	5	MONTAGECLIP D61516/61524/IC50510 T50528/50529	MOUNTING CLIP D61516/61524/IC50510 T50528/50529
2445.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2460.000		293031561700	2	ISOLIERUNG D60019/60021	INSULATING D60019/60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	7	FOLIE WAERMELEITEND D612516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503	FOIL HEAT CONDUCTING D612516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529/52503
2480.000		293031562100	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571/53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53571/53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND T53501	FOIL HEAT CONDUCTING T53501
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
2495.000		293031563301		FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-IISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PART LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60529	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62501	851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62502	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275	D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
C 62521	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61511	830951603800	DIODE BYV38
C 62548	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 61512	830951603800	DIODE BYV38
C 62549	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61516	△ 830951679800	DIODE BYT08 P-1000
C 64001	△ 850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V	D 61521	△ 830919612000	DIODE STPR1520D
C 64002	△ 850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V	D 61524	△ 830919682000	DIODE STPR820D
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V	D 61533	830920100500	DIODE BA157
			D 61561	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61562	830921512700	DIODE 1N4007
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61563	830921512700	DIODE 1N4007
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61566	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103	D 61567	830921512700	DIODE 1N4007
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61568	830921512700	DIODE 1N4007
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64011	830920002100	DIODE BAV21
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64012	830920002100	DIODE BAV21
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W	D 64013	830920002100	DIODE BAV21
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64014	830920002100	DIODE BAV21
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W	IC 40510	830536729700	IC TDA7297
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 50510	830512597900	IC STV9379A
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830533814500	IC TDA8145
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	IC 58510	830520439300	IC LM393P
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60801	830547025300	IC TNY253
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61535	830520497800	IC L4978
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61545	830520497800	IC L4978
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U			
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W			FERRITE BEAD
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
			L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM			CHOKER
			L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			BRIDGE COIL W. CORE
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			E/W COUPLING COIL
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60506	810498208100	FERRITPERLE 0,676UH 57205
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60507	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60518	810498208000	FERRITPERLE 0,676UH 57205
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			FERRITE BEAD
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004	L 60528	△ 292017119700	SPEICHERDROSSEL
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148			STORAGE CHOKER
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004			FILTER CHOKER
D 53508	830920100500	DIODE BA157	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51	L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600	L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 54501	830920100500	DIODE BA157			DAMPING BEAD
D 54511	830920100500	DIODE BA157	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
D 55512	830927033300	Z DIODE 33C 0,5W	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D			FILTER CHOKER
WW.	830919780600	DIODE STTA806D	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
WW.	830919780600	DIODE STTA806D			STORAGE CHOKER
D 60506	△ 830982088000	DIODE MUR880	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B			FILTER CHOKER
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
			L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
			L 61558	814052106700	SPEICHER-DR 67UH

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62502	△ 851179304700	FOKO MP3/KT 0,47UF20% 275	D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
C 62521	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61511	830951603800	DIODE BYV38
C 62548	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 61512	830951603800	DIODE BYV38
C 62549	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61516	△ 830951679800	DIODE BYT08 P-1000
C 64001	△ 850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V	D 61521	△ 830919612000	DIODE STPR1520D
C 64002	△ 850220006600	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6000V	D 61524	△ 830919682000	DIODE STPR820D
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V	D 61533	830920100500	DIODE BA157
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61561	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61562	830921512700	DIODE 1N4007
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61563	830921512700	DIODE 1N4007
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103	D 61566	△ 830951717200	DIODE BYW172D
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61567	830921512700	DIODE 1N4007
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61568	830921512700	DIODE 1N4007
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64011	830920002100	DIODE BAV21
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W	D 64012	830920002100	DIODE BAV21
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64013	830920002100	DIODE BAV21
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64014	830920002100	DIODE BAV21
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 40510	830536729700	IC TDA7297
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W	IC 50510	830512597900	IC STV9379A
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830533814500	IC TDA8145
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 58510	830520439300	IC LM393P
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60801	830547025300	IC TNY253
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61535	830520497800	IC L4978
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61545	830520497800	IC L4978
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U			FERRITE BEAD
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W	L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 53521	292031229700	CHOKE
CL 60504	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM	L 53574	092468596300	LINEARITAETSREGLER
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 55514	092458160100	LINEARITY CONTROL
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60506	810498208100	SPULE BRUECKE M.KERN
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60507	810498208000	BRIDGE COIL W. CORE
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60518	810498208000	O/W AUSKOPPELSPULE
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60528	△ 292017119700	E/W COUPLING COIL
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60812	814052499200	FERRITPERLE 0,676UH 57205
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61511	810498201400	FERRITPERLE 0,676UH 57205
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61514	810498201400	FERRITPERLE 0,676UH 57205
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61521	810498201400	FERRITE BEAD
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004	L 61524	810498201400	SPEICHERDROSSEL
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61527	814052499200	STORAGE CHOKE
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 61538	814052499500	SIEB-DR 10UH 15%
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004	L 61548	814052105900	FILTER CHOKE
D 53508	830920100500	DIODE BA157	L 61549	814052499200	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51	L 61558	814052105900	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61558	814052106800	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600	L 61558	814052106700	DAMPING BEAD
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61558	814052106700	SIEB-DR 10UH 15% 7608
D 54511	830920100500	DIODE BA157	L 61558	814052106700	SIEB-DR 330UH 7608
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W	L 61558	814052106700	FILTER CHOKE
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 59UH
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D	L 61549	814052499200	STORAGE CHOKE
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 60506	△ 830982088000	DIODE MUR880	L 61558	814052105900	FILTER CHOKE
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH
			L 61558	814052106700	SPEICHER-DR 67UH
					STORAGE CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2001

BLDROHRPLATTE DIGI 100
PICTURE TUBE BOARD DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051224600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		293051224600		BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICTURE TUBE BOARD DIGI 100
0800.000 2430.000	△	293037521500 293031530208	3	BILDROHRFASSUNG MONTAGECLIP IC24000/24030/24070	CRT SOCKET MOUNTING CLIP IC24000/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21104	856373161200	FOKO KF #21 0,01UF 20% 1500V	L 65019	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279 INTERFERENCE CHOKE
CD 65011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	L 65023	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
CD 65021	830953414900	MELF-DIODE LL4148			
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	R 21106	870240107700	KMW 0411 1,5 KOHM 10%
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60	R 21116	870240105900	KMW 0411 270 OHM 5%
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	R 24008	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	R 24038	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	R 24078	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	T 07175	830261183700	TRANS 2SA1837
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	T 07185	830262479300	TRANS 2SC4793
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 65003	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 65004	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 65005	830100680700	SMD TRANS BC807-40			
CT 65010	830100681700	SMD-TRANS BC817-40			
CT 65055	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 65060	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
D 24007	830920002100	DIODE BAV21			
D 24008	830920002100	DIODE BAV21			
D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9C 0,5W			
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24037	830920002100	DIODE BAV21			
D 24038	830920002100	DIODE BAV21			
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24077	830920002100	DIODE BAV21			
D 24078	830920002100	DIODE BAV21			
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W			
IC 24000	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 24030	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 24070	830533611100	IC TDA6111N4			
L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
L 65002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

8 / 2001

BAUSTEIN SUBWOOFER DIGI 100
MODULE SUBWOOFER DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042041500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		295042041500		BAUSTEIN SUBWOOFER DIGI 100	MODULE SUBWOOFER DIGI 100
2490.000		293031563101		FOLIE WAERMELEITEND IC40000	FOIL HEAT CONDUCTING IC40000

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40012	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V			
C 44016	845296710400	ELKO AMMO5 1000UF 16V			
CD 40031	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 40041	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 40061	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 40071	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
IC 40000	830536729700	IC TDA7297			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION